




メガオームチェッカ（低圧絶縁抵抗チェッカ）

計測器

受注区分	品名		標準価格(円)	定 格 仕 様	一梱入数
○	MC-1A		12,900	定 格 電 圧 500V, (精度: $\pm 10\%$) 測 定 値 6点発光ダイオード表示 0.01M Ω , 0.1M Ω , 0.2M Ω 1M Ω , 5M Ω , 50M Ω ※1 (精度+20%, -0%) 使用温度範囲 0~40℃ 内 装 電 池 単三4本6V 電池の耐用回数 1日100回程度の測定で1ヶ月以上	10

寸法図
番 号P73
1


注 ① ○標準品

※1 発光ダイオードが点灯し始める精度 ※2 ブザが作動し始める精度


漏電しゃ断器・漏電火災警報器テスト

計測器


受注区分	品名		標準価格(円)	定 格 仕 様	一梱入数
○	LT-1		100,500	定 格 電 圧(V) 100,200,415(3レンジ切替) 定格周波数(Hz) 50/60共用 感 度 電 流(mA) 50,500(2レンジ切替) 動 作 時 間 999ms, 9.99s (2レンジ切替) 使用周囲温度 0℃~40℃	1
○	LTS	備 考 単 体 試 験 用 電 源 装 置	63,400	電 源(V) AC100 周 波 数(Hz) 50/60共用 出 力 電 圧(V) AC100,200,415(端子切替) 容 量(VA) 100	1

P73
8P73
9


テストの結線方法





<2P・2E漏電しゃ断器の感度電流・動作時間の測定>



<3P・3E漏電しゃ断器の感度電流・動作時間の測定>



<別置形漏電しゃ断器の感度電流・動作時間の測定>

<漏電火災警報器・漏電リレーの感度電流測定>
漏電しゃ断器の感度電流測定と同じ方法で測定してください。500mA以上の感度電流測定は、感度電流切替スイッチを"500mA"にして、負荷側測定リード線を零相変流器にN回巻いてください。テストの電流計の最大値はN×500mAになります。

<漏れ電流の測定>

(注)①必ず漏電しゃ断器を"OFF"にしてください。
 ②「電源側測定端子」の④極及び「負荷側測定端子」は、漏電しゃ断器の接地側端子以外の端子に接続するように注意してください。
 ③機能切替スイッチは"感度電流"にセットしてください。

注 意

コードリール等に組み込まれた漏電しゃ断器で、電源側と負荷側の極のつながりが同一極か異極か不明の場合は、図のように結線して同一極を探してください。
 (テストの電圧及び機能切替スイッチ「動作時間」の位置)のセットに注意してください。
 異極の場合、漏電しゃ断器がしゃ断するかテストの動作時間表示装置が点灯します。

