

1. 使用可能電圧 変動範囲

1

定格電圧(V) 〈銘板表示〉	適用可能回路電圧(V)	使用可能電圧変動範囲(V)
100	100、110	80～121
200	200、220	160～242
※① 240	240	192～264
415	400、415、440、460 ※②	320～506

注) ※①印:製作不可の器種があります。別途ご相談下さい。

※②印:600A以上のGBタイプ及び4極の漏電遮断器については460Vに対応できません。ご注意下さい。

①LGBタイプの場合は漏電リレー(SG-B)の項を参照下さい。

2

定格電圧(V) 〈銘板表示〉	適用可能回路電圧(V)	使用可能電圧変動範囲(V)
440	(400)、(415)、440、(460)	320～506
460	(400)、(415)、(440)、460	320～506
100～200	100～220	80～242
200～415	200～460 ※②	160～506

2. 特殊周波数用漏電遮断器 100～400Hz

下表内の漏電遮断器については特殊周波数(100～400Hz)に対応できる様製作されております。

ご注文の際に「〇〇〇Hz用」とご指示下さい。

型 式	定格電流(A)	定格電圧(V)	定格感度電流(mA)	動作時間(秒以内)
GB-33E	15, 20, 30	100, 200	30,100	0.1
GB-53E(52E)	40, 50	100, 200	30,100	0.1
GB-63E(62E)	60	100, 200	30,100	0.1
GB-73E(72E)	75	100, 200	30,100,200	0.1
GB-103E(102E)	100	100, 200	30,100,200	0.1
GB-123C(122C)	125	100, 200	30,100,200	0.1
GB-223S(222S)	125, 150, 175 200, 225	100, 200	30,100,200,500	0.1
GB-253E	250	100, 200	30,100,200,500	0.1

注) 納期については、別途ご相談下さい。