


非可逆形電磁接触器の外形寸法●



1.非可逆形電磁接觸器

外形寸法

穴明寸法

(mm)

接点構成図

MP-10H

MP-10Hの外形寸法図。主端子 M3.5、補助端子 M3.5、コイル端子 M3.5、24(コイル端子)の寸法が示されています。最小寸法は10mm、高さ7.5mm(レール使用時)です。

MP-10Hの穴明寸法図。33mm、17mm、55mmの寸法が示されています。2-M 4の穴が示されています。

30×48
34×48
34×52
35×50も取付可能

●補助接点 1 a 付の場合(標準)

MP-10Hの補助接点 1 a 付の接点構成図。C1、C2、11、12、13、1、21、22、23、3の接点配置が示されています。

●補助接点 1 b 付の場合

MP-10Hの補助接点 1 b 付の接点構成図。C1、C2、11、12、13、1、21、22、23、3の接点配置が示されています。

MP-11H

MP-11Hの外形寸法図。主端子 M3.5、補助端子 M3.5、コイル端子 M3.5、37(コイル端子)の寸法が示されています。最小寸法は10mm、高さ7.5mm(レール使用時)です。

MP-11Hの穴明寸法図。33mm、17mm、55mmの寸法が示されています。2-M 4の穴が示されています。

34×48
34×52
35×50も取付可能

●補助接点 1 a 1 b 付の場合(標準)

MP-11Hの補助接点 1 a 1 b 付の接点構成図。C1、C2、11、12、13、B1、1、21、22、23、B2、3の接点配置が示されています。

●補助接点 2 b 付の場合

MP-11Hの補助接点 2 b 付の接点構成図。C1、C2、11、12、13、B1、1、21、22、23、B2、3の接点配置が示されています。

MP-20H

MP-20Hの外形寸法図。88(補助接点ユニット付の場合)の寸法が示されています。主端子 M3.5、補助端子 M3.5、コイル端子 M3.5、44(コイル端子)の寸法が示されています。最小寸法は9mm、高さ7.5mm(レール使用時)です。

MP-20Hの穴明寸法図。54mm、59mmの寸法が示されています。2-M 4の穴が示されています。

54×56
54×60も取付可能

MP-20Hの追加補助接点ユニットの接点構成図。A5、B5、A1、B1、11、12、13、1、B3、A7、B7、A6、B6、A2、B2、21、22、23、B4、A8、B8の接点配置が示されています。

MP-25H

MP-25Hの外形寸法図。88(補助接点ユニット付の場合)の寸法が示されています。主端子 M3.5、補助端子 M3.5、コイル端子 M3.5、44(コイル端子)の寸法が示されています。最小寸法は9mm、高さ7.5mm(レール使用時)です。

MP-25Hの穴明寸法図。54mm、59mmの寸法が示されています。2-M 4の穴が示されています。

54×56
54×60も取付可能

MP-25Hの補助接点ユニットの接点構成図。A5、B5、A1、B1、11、12、13、1、B3、A7、B7、A6、B6、A2、B2、21、22、23、B4、A8、B8の接点配置が示されています。