








接続方式・締付トルク一覧表

■印 該当器種です

フレーム		30AF			50、60AF		100AF 125AF 150AF		225AF 250AF	400AF	600AF	800AF	1000AF	1200AF	1600AF 4000AF
器種		B-1E B-2E B-1H B-2H JB-32K	JB-32H B-33ME M-3B	B-33E B-33FA B-32EA	B-52C SE-51A SE-52A SE-53A	B-52EA B-53E B-53S B-53FE B-53FC B-53FK B-54FC B-54FE B-54FK B-63E	B-103E B-103S B-103FB B-103FK B-104FK B-123E B-153E	SE-102A SE-103A	B-223S B-223FA B-224FA B-253E	B-403C B-403FB B-404FB	B-603HA B-603FA B-604FA	B-803FA B-803FK B-804FA	B-1003FA B-1004FA	B-1203FA B-1204FA	B-1603F B-1604F B-2003F B-2004F B-2503F B-3203F B-4003F
標準	端子ねじの締付トルク(kgf-cm)	15~20	25~35	25~35	25~35	25~35 (60A(40~50))	55~75	55~75	80~130 (FA200~270)	400~500 (FB200~270)					
	ソルダレス端子方式 	■					■ (B-103Eのみ可能受注品)								
	圧着端子方式兼用(線押え方式)  電線が片方に片寄らないよう振り分けて接続してください。		■	■	■	■									
	圧着端子方式 						■	■	■						
	バー端子方式 									■	■	■	■	■	
SD 裏面形	丸スタッド方式 			40~50		40~50 (FK 55~75)	80~100 (123E・153E 130~160) (FB・FK 50A以下 55~75)								
	バースタッド方式  上段 端子締付 トルク (kgf-cm)							200~270 (FA 100~130)	400~500						
FP 埋込形	丸スタッド方式 			40~50		40~50 (FK 55~75)	80~100 (123E・153E 130~160) (FB・FK 50A以下 55~75)								
	バースタッド方式  上段 端子締付 トルク (kgf-cm)							200~270 (FA 100~130)	400~500						■ (B-3203F B-4003Fは除く)

埋込形(FP)のフラッシュプレート色はマルセル5Y7/1です。