

同梱部品一覧表

器種	表面形						裏面形				埋込形
	取付用		端 子 カバー	端子カバー 取付ねじ	圧着 端子	その他	取付ねじ	裏面形 端子カバー	端子カバー 取付ねじ	その他	取付ねじ そ の 他
	ねじ	木ねじ									
GB-1Z・2Z, GT-2Z GB-2E, GT-2E, GT-31E GB-3・1E, GBU-3・1E		3.5×28 2本	2枚								
GB-3ME, GB-33E, GT-63E GB-53E(52E), GBU-53・1E GB-63E(62E), GBU-63・1E GB-53・1E, GB-63・1E	M4×30 2本	3.5×28 2本	2枚	M3×10 2本			M4×36 2本	2枚	M3×10 2本		M5×14 4本
GB-73E(72E), GBU-73・1E GB-103E(102E), GBU-103・1E	M4×60 4本	4×60 4本	2枚	M3×10 2本	○		M4×70 4本	2枚			M5×14 4本
GB-123E(122E), GBU-123・1E GB-153E(152E), GBU-153・1E	M4×60 4本	4×60 4本	2枚	封印ねじ 2本	○	端子ねじ (M8×18)	M4×70 4本	2枚	封印ねじ 2本		M5×14 4本
GB-223S(222S) GBU-223・1S GB-253E	M4×60 4本	4×60 4本	2枚	封印ねじ 2本	○	端子ねじ (M8×20) 六角棒スパナ 1本	M4×70 4本	2枚	封印ねじ 2本	六角ボルト (M10×25) (ナット等含む)	M5×14 4本 六角ボルト (M10×25) (ナット等含む)
GB-403C	M6×35 4本	6.2×38 4本				六角ボルト (M12×35) (ナット等含む)	M6×35 4本	2枚	封印ねじ 2本	六角ボルト (M12×35) (ナット等含む)	M6×20 4本 六角ボルト (M12×35) (ナット等含む)
GB-603H GB-603F	M6×45 4本					配線用ボルト (M12×40) 6本 相間バリア 2枚	M6×60 4本 (特製ナット 含む)			配線用ボルト (M12×40) 12本 六角レンチ 1コ	
GB-803F	M10×35 4本					配線用ボルト (M12×40) 12本 相間バリア 2枚	M10×35 4本			配線用ボルト (M12×40) 12本	
GB-1003F GB-1203F	M10×35 4本		1枚			配線用ボルト (M12×50) 12本 丸形補助ハンドル 1本 地絡防止用絶縁板 2枚	M10×35 4本			配線用ボルト (M12×40) 12本 丸形補助ハンドル 1本	
LGB-603HA LGB-803FA	M6×45 4本					配線用ボルト (M12×40) 12本 相間バリア 2枚	M6×60 4本			配線用ボルト (M12×40) 12本	
LGB-1003FA LGB-1203FA	M8×40 4本		1枚			配線用ボルト (M12×50) 12本 補助ハンドル 1コ 絶縁板 2枚	M8×40 4本			配線用ボルト (M12×40) 12本 補助ハンドル 1コ	
GB-52SB						取付金具 4コ					
GB-53SB	M4×40 2本	4.1×45 2本	2枚								
GB-54 GB-104	M4×50 4本						M4×55 4本				
GB-224A	M6×45 4本					配線用ボルト (M10×25) 8本 電源側相間バリア 3枚	M6×45 6本			配線用ボルト M8×25 8本 六角レンチ 1コ	
GB-404A	M6×45 4本	6.2×56 4本				配線用ボルト (M10×30) 8本 電源側相間バリア 3枚	M6×60 4本			配線用ボルト (M12×30) 8本 六角レンチ 1コ	
GB-804	M10×35 4本		1枚			配線用ボルト (M12×40) 16本 丸形補助ハンドル 1コ 地絡防止用絶縁板 2枚	M10×35 4本			配線用ボルト (M12×40) 16本 丸形補助ハンドル 1コ	
GB-1004	M10×35 4本		1枚			配線用ボルト (M12×50) 16本 丸形補助ハンドル 1コ 地絡防止用絶縁板 2枚	M10×35 4本			配線用ボルト (M12×40) 16本 丸形補助ハンドル 1コ	