


漏電警報付配線用遮断器

ご注意:漏電遮断器ではありませんので
設置義務規定など考慮のうえご使用ください。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・50AF		3P・3E・100AF		3P・3E・225AF		3P・3E・400AF	
型式		●B-53G	●B-53GH	●B-103G	●B-103GH	●B-223G	●B-223GH	●B-403G	
定格電圧 AC		220V,460V	220V,460V	220V,460V	220V,460V	220V,460V	220V,460V	220V,460V	
漏電警報	動作時間	0.1秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	
	感度電流	100/200mA 200/500mA	100/200/500mA	100/200mA 200/500mA	100/200/500mA	100/200mA 200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	
定格電流(A)		5、10、15、20、30、40、50		50、60、75、100		125、150、175、200、225		250、300 350、400	
メーカー希望小売価格(円)		33,400	46,600	51,300	87,000	63,700	122,000	147,000	
外形寸法(mm) 	A	90	105	90	105	105	140	140	
	B	200	240	200	240	239	345	345	
	B'	—	—	—	—	—	—	421	
	C	60	104	60	104	60	103	103	
	D	85	125	85	125	85	133	133	
B'はバー端子含む									
定格遮断容量(kA)	110V					25	85	35	
	AC 220V	25	85	25	85	25	85	35	
	460V	10	42	10	42	15	42	22	
標準接続方式		線押え方式	線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)		22	22	38(22, 50A)	38(22, 50A)	60(125)	100		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●	●	●	
		埋込形 FP	●	●	●	●	●	●	
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●	●	●	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-2C)	別売(LC-2B)	別売(LC-2C)	別売(LC-2B)	別売(LC-4G)	—	—
		施錠式 HL	●	●	●	●	●	●	●
	バリア(電源側)	BA	—	—	—	—	別売	付属	付属
	端子カバー	表面形 TMC	付属	別売(TMC-2BG)	付属	別売(TMC-2BG)	付属	別売(TMC-5B)	別売(TMC-5B)
裏面形 BTC		別売(BTC-2C)	別売(BTC-2BG)	別売(BTC-2C)	別売(BTC-2BG)	別売(BTC-4G)	別売(BTC-5B)	別売(BTC-5B)	
漏電警報接点仕様	接点構成	1C							
	接点容量				抵抗負荷		誘導負荷		
					AC100V	3A	2A	cosφ=0.4	
					AC200V	3A	1.5A		
					DC 30V	3A	1.5A	L/R=7ms	
	出力引出し方式	端子台仕様(リード線仕様可能)							
リセット方式	端子台仕様(リード線仕様可能)								
引外し方式		完全電磁	完成電磁	完全電磁	完全電磁	熱動-電磁	熱動-電磁	熱動-電磁	
重量(kg)		1.5	3.2	1.7	3.2	2.7	7.5	8.4	
一梱入数		1	1	1	1	1	1	1	

漏電監視機能で連続給電に対応！
連続給電が必要な
OA・FA設備、ビル・工場の配電設備に！

「漏電は監視したいが回路を遮断しては困る。」
「常に漏洩電流が多いヒータ回路がある。」——などの声におこたえます。
漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。
■漏電警報動作確認用の試験ボタン装備。
■感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。

