

電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-100H, 125H コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅22) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	3-M6ねじ穴	
MR-150H コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅27) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	3-M6ねじ穴	
MR-200H, 250H コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M10ボルト (端子幅37) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	3-M8ねじ穴	コイル電圧 200/100Vの例 C1-C2 200~220V 50/60Hz C3-C2 100~110V 50/60Hz
MR-300H, 400H コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M12ボルト (端子幅44) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	3-M8ねじ穴	コイル電圧 200/100Vの例 C1-C2 200~220V 50/60Hz C3-C2 100~110V 50/60Hz