

選択遮断方式

AC200V級

主幹用配線用遮断器		B-223W	B-403W	B-603W	B-803W	B-1003W	B-1203W	B-1603W	B-2003W	B-2503W B-3203W
分岐用 配線用遮断器	定格遮断容量 (kA)	85	85	85	125	125	125	125	125	125
B-33E	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
B-53E	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
B-53EH	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
B-53FE	10	4	5	10	10	10	10	10	10	10
B-53FC	25	4	5	18	25	25	25	25	25	25
B-53FKA	85	5	5	18	85	85	85	85	85	85
B-63E	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
B-103E	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
B-103EH	10	4	5	10	10	10	10	10	10	10
B-103FB	50	4	5	18	50	50	50	50	50	50
B-103FKA	85	5	5	18	85	85	85	85	85	85
B-123E	10		5	10	10	10	10	10	10	10
B-153E	10		5	10	10	10	10	10	10	10
B-223E	18			10	15	15	18	18	18	18
B-223SHA	25		5	10	18	25	25	25	25	25
B-223FA	85		5	10	18	35	35	65	85	85
B-253E	18			10	15	15	18	18	18	18
B-403S	35						20	25	30	30
B-403FB	85				14	18	22	25	35	35
B-603S	42						22	25	35	35
B-603FA	85						22	25	35	35
B-803FA	85							25	35	35
B-803W	125							25	35	35
B-1003W	125									35
B-1203W	125									35

■下図に示すA点で短絡事故が発生した場合に、分岐遮断器が必ず先に遮断動作を完了し、主幹遮断器は動作に至らないような構成で健全回路への事故波及を避け、停電範囲を最小限にいとめる遮断方式です。上表の電流値まで選択遮断が可能です。

