

補助電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
K-4H 主端子 M3.5 43 10 65 コイル端子 M3.5 79 66.5(主端子) 37(コイル端子) 10 3 最小10 (高さ7.5の レール使用時)	33 5.5 2-M4ねじ穴 30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	4a 3a1b 2a2b
K-5H 53 10 10 65 コイル端子 M3.5 主端子 M3.5 79 66(主端子) 37(コイル端子) 10 3 最小10 (高さ7.5の レール使用時)	33 5.5 2-M4ねじ穴 30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	5a 4a1b 3a2b 2a3b
K-6H 36 10 65 コイル端子 M3.5 主端子 M3.5 105 95.5(上・主端子) 68(下・主端子) 39.5(コイル端子) 17.5 3 最小10 (高さ7.5の レール使用時)	27 5.5 2-M4ねじ穴 27×52も取付可能	6a 5a1b 4a2b 3a3b
K-8H 43 10 65 コイル端子 M3.5 主端子 M3.5 102 92.5(上・主端子) 65(下・主端子) 36.5(コイル端子) 3 最小10 (高さ7.5の レール使用時)	33 5.5 2-M4ねじ穴 30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	8a 6a2b 5a3b 4a4b