

サーマルリレー

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
TR80B-1E, 2E 動作表示窓 テストトリップ 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	3-M4ねじ穴	1E 2E 95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR150B-1E, 2E 動作表示窓 テストトリップレバー 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	3-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-100H MP-125H	1E 2E 95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR250B-1E, 2E 主端子 M10ボルト (端子幅37) 補助端子 M3ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3)	3-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-200H MP-250H	1E 2E 95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR400B-1E, 2E 主端子 M12ボルト (端子幅44) 補助端子 M3ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3)	3-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-300H MP-400H	1E 2E 95-96(b接点) 97-98(a接点)