

電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-100H₂, 125H₂ 主端子 M8ボルト(端子幅22) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 機械的インターロックユニット リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M8ボルト(端子幅27)	3-M6ねじ穴	
MR-150H₂ 主端子 M8ボルト(端子幅27) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 機械的インターロックユニット リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M8ボルト(端子幅27)	3-M6ねじ穴	(コイル電圧200/100Vの例) C1-C2: 200~220V 50/60Hz C3-C2: 100~110V 50/60Hz
MR-200H₂, 250H₂ 主端子 M10ボルト(端子幅37) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 機械的インターロックユニット リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M10ボルト(端子幅37)	3-M8ねじ穴	(コイル電圧200/100Vの例) C1-C2: 200~220V 50/60Hz C3-C2: 100~110V 50/60Hz
MR-300H₂, 400H₂ 主端子 M12ボルト(端子幅44) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 機械的インターロックユニット リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M12ボルト(端子幅44)	3-M8ねじ穴	(コイル電圧200/100Vの例) C1-C2: 200~220V 50/60Hz C3-C2: 100~110V 50/60Hz