

漏電警報付配線用遮断器

ご注意:漏電遮断器ではありませんので
設置義務規定など考慮のうえで使用ください。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・50AF		3P・3E・100AF		3P・3E・225AF		3P・3E・400						
型式		●B-53GA	●B-53GHA	●B-103GA	●B-103GHA	●B-223GA	●B-223GHA	●B-403GA						
定格電圧 AC		220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V						
動作時間		0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒						
漏電警報		0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒						
感度電流		100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA						
定格電流(A)		5、10、15、20、30、40、50		50、60、75、100		125、150、175、200、225		250、300 350、400						
メーカー希望小売価格(円)		33,400	46,600	51,300	87,000	63,700	122,000	147,000						
外形寸法(mm)		Aはバー端子を含む寸法							D	A	A'	B※	C	D
		130	150	130	150	165	165	275						
		—	—	—	—	—	—	333						
		75	90	75	90	105	105	140						
		60	103	60	103	60	103	103						
		84	123	84	123	85	128	133						
定格遮断容量 AC 110V														
AC 220V		35	85	35	85	35	85	35						
460V		10	50	10	50	15	50	22						
標準接続方式		線押え方式	線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式						
接続可能最大電線(mm ²)		22	22	38(50Aは14)	38(50Aは22)	100	100							
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●	●	●	●	●						
	埋込形 FP	●	●	●	●	●	●	●						
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●	●	●						
	キャップ式 LC	別売(LC-2E)	別売(LC-2C)	別売(LC-2E)	別売(LC-2C)	別売(LC-4E)	別売(LC-4E)	—						
	ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●	●	●	●						
	バリア(電源側) BA	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属						
	表面形 TMC	別売(TMC-1)	別売(TMC-3C)	別売(TMC-1)	別売(TMC-3C)	別売(TMC-4K)	別売(TMC-4E)	別売(TMC-5B)						
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)	別売(BTC-3C)	別売(BTC-1)	別売(BTC-3C)	別売(BTC-4G)	別売(BTC-4E)	別売(BTC-5B)						
漏電警報接点仕様	接点構成	2a												
	接点容量				抵抗負荷		誘導負荷							
		AC100V			3A		2A	COSφ=0.4						
		AC200V			3A		1.5A							
		DC 30V			3A		1.5A	L/R=7ms						
出力引出し方式	端子台仕様													
リセット方式	押しボタン仕様													
引外し方式		完全電磁	完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁						
重量(kg)		0.9	2.4	1.0	2.4	2.3	3.6	6.7						
一梱入数		1	1	1	1	1	1	1						

※) 漏電警報用の検知器及び端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。

漏電監視機能で連続給電に対応! 連続給電が必要な OA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!

- 「漏電は監視したいが回路を遮断しては困る。」
- 「常に漏洩電流が多いヒータ回路がある。」などの声におこたえます。
- 漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。
- 漏電警報動作確認用の試験ボタン装備。
- 感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。

