

内部付属装置取付仕様

●表中の図は、表面形配線用遮断器の、内部付属装置を、遮断器本体の左右いずれの側から引き出すかを示したものです。裏面形・埋込形については加工が必要ですので別途お問合わせください。

 : ON-OFF操作ハンドルを示します。

タイプ	適用器種	AX⊗ (補助スイッチ)	AL□ (警報スイッチ)	SHT⊕ (電圧引外し装置)	UVT○ (不足電圧引外し装置)	AX⊗ + AL□	AX⊗ + SHT⊕	AL□ + SHT⊕	AX⊗ + AL□ + SHT⊕	AX⊗ + AL□ + UVT○
Eシリーズ (経済タイプ)	B-32EB B-52EB B-62EB						 端子台仕様	 端子台仕様		
	B-33MEA、M-3BA B-33EA B-53EA B-63EA					 ※端子台仕様は左			 端子台仕様	
	※2 B-102EA・103EA B-122EA・123EA B-152EA・153EA								 端子台仕様	
	※2 B-222EA・223EA B-252EA・253EA								 端子台仕様	
	※2 B-402EA・403EA								 端子台仕様	
	B-602EA・603EA									
Sシリーズ (汎用タイプ)	B-52S・53S B-62S・63S									
	B-102S・103S B-222S・223S									
Fシリーズ (高遮断容量 タイプ)	B-32FB B-62FA									
	B-33FB B-63FA									※1
	B-52FEA、B-52FD B-52FKA B-102FB、B-102FKA									
	B-53FEA B-53FD・54FC B-53FKA・54FKA B-103FB B-103FKA・104FKA				※1 B-53FD不可 B-53FEA不可					※1
	B-222FB・223FB ・224FB									
	B-402FB・403FB ・404FB				※1 					※1
	600A フレーム 4000A フレーム									
電子式 配線用遮断器	B-223WA B-403WA				※1 					※1
	B-603WA B-803WB・804WA									
	1000A フレーム 3200A フレーム									
分電盤 協約形サイズ ※2	B-32KA、B-52MKA B-52KA、B-62KA B-102KA									
	B-33KA、B-53KA B-63KA、B-103KA M-33KA、M-53KA									
単三中性線 欠相保護付 配線用遮断器	※2BU-53-1KA・※2BU-63-1KA BU-53-1J・BU-63-1J BU-103-1KA・BU-123-1EA BU-153-1EA・BU-223-1EA BU-253-1EA・BU-403-1EA									

■※1 UVTは400A以下は端子台仕様のみ可能です。 ■※2 リード線仕様は負荷側引出しです。(注)B-33EA、53EA、63EAはP.44●参照
■図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ) ⊕ SHT(電圧引外し装置) □ AL(警報スイッチ) ○ UVT(不足電圧引外し装置)