

同梱部品

(注) 仕様の変更等で構成内容が異なる場合がありますのでご了承ください。

器種	表面形						裏面形				埋込形
	取付用		端 子	端子カバー	圧着	その他	取付ねじ	裏 面 形	端子カバー	その他	取付ねじ
	ねじ	木ねじ	カバー	取付ねじ	端子			端子カバー	取付ねじ		そ の 他
安全ブレーカ・Eシリーズ経済タイプ・単3中性線欠相保護付	B-1EA・2EA B-1HEA・2HEA、B-2HA BCN-1H・2H BCS-1H・2H、BCT-1H	3.5×28 2本	2枚								
	B-33MEA B-32EB・52EB B-33EA、B-53EA B-62EB・63EA BU-53・1J・63・1J	M4×25 2本	3.5×28 2本	2枚		封印板2枚	M4×36 2本	2枚		封印板2枚	取付ねじ(M5×14) 4本
	B-102EA・103EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚	M4×70 2本	2枚		封印板2枚	取付ねじ(M5×14) 4本
	B-122EA・123EA B-152EA・153EA BU-123・1EA BU-153・1EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×18)	M4×70 2本	2枚		封印板2枚	取付ねじ(M5×14) 4本
	B-222EA・223EA B-252EA・253EA BU-223・1EA、BU-253・1EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×20)	M4×70 2本	2枚		封印板2枚 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14) 4本 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)
	B-402EA・403EA BU-403・1EA	M6×35 4本	6.2×38 4本	相間/リア 2枚		六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	M6×50 4本	2枚		封印板2枚 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	取付ねじ(M6×20) 4本 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)
	B-602EA・603EA	M6×45 4本		相間/リア 2枚		配線用ボルト(M12×40) 12本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本	配線用ボルト(M12×40) 12本
Sシリーズ高容量タイプ	B-52S・53S B-62S・63S	M4×60 4本	4×60 4本	相間/リア 2枚			M4×70 4本	2枚	M3×10 2本		取付ねじ(M5×14) 4本
	B-102S・103S	M4×36 4本	4×40 4本	相間/リア 2枚	付属	端子ねじ(M8×18)	M4×45 4本	2枚	封印ねじ 2本		取付ねじ(M5×14) 4本
	B-222S・223S	M4×36 4本	4×40 4本	相間/リア 2枚	付属	端子ねじ(M8×20)	M4×45 4本	2枚	封印ねじ 2本	六角ボルト (M10×25 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14) 4本 六角ボルト(M10×25)
	B-32FB・33FB B-52FD・53FD・54FC B-52FEA・53FEA	2P M4×55 3P 2本 4P M4×40 4本					M4×65 4本				
Fシリーズ高遮断容量タイプ・電子式配線用遮断器	B-62FA・63FA	M4×55 2本		相間/リア 2枚			M4×45 2本				
	B-52FKA・53FKA B-54FKA B-102FKA・103FKA B-104FKA	M4×50 4本 2Pは2本		相間/リア 2枚			M4×50 4本 2Pは2本				
	B-102FB・103FB	M4×40 4本 2Pは2本		相間/リア 2枚 2Pは1枚			M4×50 4本 2Pは2本				
	B-222FB・223FB B-224FB	M4×40 4本		相間/リア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M8×20) 6本 4Pは8本	M4×40 4本			配線用ボルト(M8×25) 6本 4Pは8本	配線用ボルト(M8×25) 6本 4Pは8本
	B-223WA	M6×45 4本		相間/リア 2枚		配線用ボルト(M10×25) 6本	M6×60 4本			配線用ボルト(M8×25) 6本	
	B-402FB・403FB B-404FB、B-403WA	M6×45 4本		相間/リア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M10×30) 6本 4Pは8本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×35) 6本 4Pは8本	配線用ボルト(M12×35) 6本 4Pは8本
	B-602FA・603FA B-604FA、B-603WA B-803FA B-803FKA、B-804FKA	M6×45 4本		相間/リア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本
	B-803WB・804WA	M8×45 4本		相間/リア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	M8×60 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ
	B-1003WA・1004W B-1203WA・1204W B-1003FA・1004FA B-1203FA・1204FA	M8×40 4本		相間/リア 2枚 4Pは3枚		絶縁板2枚 配線用ボルト(M12×50) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	M8×40 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ
	B-1603WA・1604WA B-1603FA・1604FA	M8×40 4本		相間/リア 2枚 4Pは3枚		絶縁板2枚 配線用ボルト(M10×50) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	M8×40 4本			配線用ボルト(M10×50) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×50) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ
	B-2003W・2004W B-2003F・2004F	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本				配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本			配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ
分電盤協約形	B-32KA・33KA、B-52MKA B-52KA・53KA、M-33KA M-53KA、B-62KA・63KA BU-53・1KA、BU-53・1KAS BU-63・1KA、BU-63・1KAS	M4×36 2本	4×40 2本	2枚		封印板2枚					
	B-102KA・103KA BU-103・1KA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×14)					
	SE-51E・52E・53E SE-102A・103A					取付金具4コ 1Pは2コ					
ミニカール	BN-51・52					取付金具2コ					

配線用遮断器