

線電流保護方式でのスターデルタ選定

電圧	最高 モーター容量 (kW)	使用器具					
		絶縁用電磁接触器 (52)	スター用電磁接触器 (6)	デルタ用電磁接触器 (42)	サーマルリレー (49)	サーマルリレー (49)	
						RC(A)	整定電流幅(A)
200V	5.5	MP-20HA	MP-20HA	MP-20HA	TJ50	21	17～25
	7.5	MP-25HA		MP-25HA		27	23～32
	11	MP-35HA		MP-35HA		43	37～50
	15	MP-50HA	MP-25HA	MP-50HA	TR80B-1E	55	45～65
	18.5		MP-35HA			67	55～80
	22	MP-65HA	MP-65HA	TR150B-1E 単独取付用	80	65～95	
	30	MP-80HA	MP-50HA		MP-80HA	105	90～120
	37	MP-100HA	MP-65HA		MP-100HA	130	110～150
	45	MP-125HA		MP-125HA	TR400B-1E 単独取付用	1.4(140)	(110～180)
	55	MP-150HA	MP-80HA	MP-150HA		2.4(240)	(170～290)
	75	MP-200HA	MP-125HA	MP-200HA		3.8(380)	(280～440)
	90	MP-250HA	MP-150HA	MP-250HA			
	110	MP-300HA	MP-200HA	MP-300HA			
	132	MP-400HA	MP-250HA	MP-400HA			
	150		MP-300HA				
400V	5.5	MP-20HA	MP-20HA	MP-20HA	TJ20	8.5	7～10
	7.5			MP-25HA	TJ50	15	12～18
	11					21	17～25
	15	MP-25HA	MP-25HA	MP-25HA		27	23～32
	18.5	MP-35HA	MP-25HA	MP-35HA		43	37～50
	22	MP-50HA	MP-35HA	MP-50HA	TR80B-1E	55	45～65
	30					67	55～80
	37	MP-65HA	MP-50HA	MP-65HA	TR150B-1E 単独取付用	80	65～95
	45		MP-65HA			MP-80HA	105
	55	MP-80HA	MP-80HA	130		110～150	
	75	MP-100HA	MP-80HA	MP-100HA	TR400B-1E 単独取付用	1.4(140)	(110～180)
	90	MP-125HA	MP-100HA	MP-125HA		2.4(240)	(170～290)
	110	MP-150HA	MP-125HA	MP-150HA			
	132	MP-200HA	MP-200HA	MP-200HA		3.8(380)	(280～440)
	150	MP-250HA		MP-250HA			
	190	MP-300HA		MP-300HA		5.0(500)	(400～600)
	260	MP-400HA	MP-300HA	MP-400HA			

(注) 適用モートル電流値が上記RC値と異なる場合は、調整つまみをまわして合わせてください。