

■ ピーク電流音声警報付住宅用分電盤

ピーク電流音声警報器付住宅用分電盤(PW-1A)

あーあ、タイマー設定全部やり直しだー!! せっかくビデオを撮ろうと思ったのに...

ピーク電流音声警報器(PW-1A)組込例

ピッピッ! 電気の使いすぎです。

音声と光でお知らせ

マイコン搭載

特長

- 家庭内で使っている電気(使用電流)が設定電流値(切替可能)を超えた場合、スピーカで電気の使いすぎを音声で知らせます。音声の知らせにより電気製品の電源を切ってください。使用機器を減らしていただくことにより、家庭内の全停電を未然に防止します。
- 電気の使用量(%)をレベル表示します。一目で電気の使用量をチェックできます。



動作詳細仕様

使用電流(%)	音声警報間隔 動作時間(S)
< 100	不動作
100 < 110	180
110 < 120	10
120	5

ピーク電流音声警報器の仕様

項目	内容
電源	AC100V 1φ 3W専用
定格電流設定値	20、30、40、50、60A 5点切替
使用電流表示	定格電流の20%から20%ステップ 6段階
音声警報	「電気の使いすぎです」
音量	70dB以上(1m地点)
外形寸法(タテ×ヨコ×タカサ)	70×65.4×37.5mm(安全ブレーカ2個サイズ)

NEW

過電流警報付住宅用分電盤(PWB-1)...外部出力タイプ

特長

大規模マンションの共同住宅用自火報用電源には一次送り回路付ホーム分電盤が適応します。



PWB-1

共同住宅用
自動火災報知設備
受信機

仕様

過電流警報装置	型式名	PWB-1
	定格設定電流	20、30、40、50、60A
	電気方式	単相2線式
	操作電源電圧	AC100V(50/60Hz)
	電流検出方式	L1相とL2相のベクトル合成和電流を検出
	使用温度範囲	-10～50 (但し、氷結、結露なきこと)
	使用湿度範囲	90%RH以下
	使用電圧範囲	AC85V～115V
	消費電力	0.4W