

## 圧着端子方式の端子への適合圧着端子

■ 本体に付属

適用器種	呼び断面積 mm <sup>2</sup>	2	5.5	8	14	22	38	60	80	100	150
	許容電流 600V IV電線 )A	27	49	61	88	115	162	217	257	298	395
	電線抱合範囲 mm <sup>2</sup>	1.04～ 2.63	2.63～ 6.64	6.64～ 10.52	10.52～ 16.78	16.78～ 26.66	26.66～ 42.42	42.42～ 60.57	76.28～ 96.3	96.3～ 117.2	117.2～ 152.05
E シリーズ 経済タイプ 分電盤協約形 サイズ	B-33MEA、B-32EB・33EA	2-5	5.5-5								
	GB-3MEA、GB-32EA・33EA										
	B-52EB・53EA	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	GB-52EA・53EA										
	B-62EB・63EA				14-6	22-6S					
	GB-62EA・63EA										
	B-102EA・103EA				14-8 (50A)	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)				
	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA										
	B-122EA・123EA、B-152EA・153EA							CB60-8 (125A,150A)			
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA										
S シリーズ 汎用 タイプ	B-222EA・223EA							CB60-8 (125A,150A)	CB100-8 (175A) 100-8 (175A)	CB100-8 (200A) 100-8 (200A)	CB150-8 (225A)
	GB-222EA・223EA										
	B-252EA・253EA										CB150-8 (250A)
	GB-253EA										
	B-52S・53S	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
S シリーズ 汎用 タイプ	B-62S・63S					22-6S					
	B-102S・103S				14-8	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)				
	B-222S・223S							CB60-8 (125A,150A)	100-8 (175A)	100-8 (200A)	100-8 (225A)
分高 電盤 協約 容量 形 サイズ	B-32KA・33KA、B-52KA・53KA、B-52MKA M-33KA、M-53KA	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA B-62FA・63FA(50A以下)	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	B-62FA・63FA(60A)、B-102FB・103FB(50A以下) B-102FKA・103FKA・104FKA(50A以下)、B-62KA・63KA(60A)	2-6	5.5-6	8-6	14-6	22-6					
	B-102FB・103FB(50A超過)、B-102KA・103KA B-102FKA・103FKA・104FKA(50A超過)	2-8	5.5-8	8-8	14-8	22-8	38-8S				
	B-222FB・223FB・224FB、FB-223B						38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	
	B-223WA						38-10	60-10	100-10	100-10	
	GB-53FA、GB-53FKA、GB-32MKA・33MKA、GB-52KA・53KA	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	GB-54A	2-6	5.5-6	8-6	14-6						
	GB-62KA・63KA					14-6	22-6S				
	GB-63F、GB-63FK	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S				
分高 電盤 協約 容量 形 サイズ 相4線式 器具用	GB-103FA、GB-103FKA、GB-104A、GB-73KA、GB-103KA	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S				
	GB-223W						38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	
	GB-224A						38-10	60-10	100-10	100-10	
	GBU-53・1KA、GBU-53・1KAS、GBU-53・1J GBU-53KA、GBU-53J、GBU-53J・1HJA	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	BU-53・1KA、BU-53・1KAS、BU-53・1J				14-5						
	BU-63・1KA、BU-63・1KAS、BU-63・1J				14-6	22-6S					
	GBU-63・1KA、GBU-63・1J、GBU-63KA、GBU-63J、GBU-63・1HJA										
	BU-103・1KA					14-8 (50A)	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)			
	GBU-73・1KA、GBU-103・1KA、GBU-103KA										
	BU-123・1EA、BU-153・1EA							CB60-8 (125A,150A)			
	GBU-123・1EA、GBU-153・1EA、GBU-123EA、GBU-153EA										
単3 中性 線欠相 保護付	BU-223・1EA							CB60-8 (125A,150A)	100-8 (175A)	100-8 (200A)	CB150-8 (225A)
	GBU-223・1EA、GBU-223EA										
	BU-253・1EA										CB150-8 (250A)
	GBU-253・1EA、GBU-253EA										
	B-53GA	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	B-53GHA	2-6	5.5-6	8-6	14-6	22-6					
	B-103GA、B-103GHA	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S					
	B-223GA、B-223GHA						38-8	60-8	CB80-8	CB100-8	CB150-8
漏電警報付 配線用 遮断器	B-403GA、B-403GHA								80-10	100-10	150-10
	B-603G、B-603GH								80-12	100-12	150-12
	GBN-51・52	2-5	5.5-5								

JIS、JEM規格の圧着端子です。 許容電流は600V IV電線、30 、電線管に入れないと場合です。

電線抱合範囲はJIS C2805による。(燃線) パー端子方式の器種への適合は、各器種の外寸法図の端子バーを参照してください。