

同梱部品【漏電遮断器】

(注)仕様の変更等で構成内容が異なる場合がありますのでご了承ください。

器種	表面形						裏面形				埋込形
	取付用		端子 カバー	端子カバー 取付ねじ	圧着 端子	その他	取付ねじ	裏面形 端子カバー	端子カバー 取付ねじ	その他	取付ねじ そ の 他
	ねじ	木ねじ									
E シリーズ 経済タイプ・単 3中性線欠相保護付・地絡保護専用	GB-2N				付属 (30Aのみ)						
	GB-1ZA・2ZA GT-2ZA GB-2EA、GT-2EA GT-31EA GBU-3・1EA、GBU-3・1HEA GBU-3・1EAS		3.5×28 2本	2枚							
	GB-3MEA GB-32EA・33EA GB-52EA・53EA GB-62EA・63EA GBU-53J GBU-53・1J、GBU-53・1HJA GBU-63J GBU-63・1J、GBU-63・1HJA	M4×25 2本	3.5×28 2本	2枚	M2.6×10 2本	封印板 2枚	M4×36 2本	2枚		封印板 2枚	M5×14 4本
	GB-72EA・73EA GB-102EA・103EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		付属	封印板 2枚	M4×70 2本	2枚		封印板 2枚 M5×14 4本
	GB-122EA・123EA GB-152EA・153EA GBU-123EA GBU-123・1EA GBU-153EA GBU-153・1EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		付属	封印板 2枚 端子ねじ (M8×18)	M4×70 2本	2枚		封印板 2枚 M5×14 4本
	GB-222EA・223EA GBU-223EA GBU-223・1EA GB-253EA GBU-253EA GBU-253・1EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		付属	封印板 2枚 端子ねじ (M8×20)	M4×70 2本	2枚	封印板 2枚 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)	M5×14 4本 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)
	GB-403EA GBU-403EA GBU-403・1EA	M6×35 4本	6.2×38 4本	相關バリア 2枚		六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	M6×50 4本	2枚		封印板 2枚 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	M6×20 4本 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)
	GB-603EB	M6×45 4本		相關バリア 2枚		配線用ボルト(M12×40) 12本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本	配線用ボルト(M12×40) 12本
	GB-53FA GB-63F GB-103FA	M4×55 2本	4.1×55 2本				M4×65 2本				
	GB-53FKA GB-63FK GB-103FKA			相關バリア 2枚							
高遮断容量シリーズ	GB-223W	M4×65 2本		相關バリア 2枚		配線用ボルト(M8×18) 6本	M4×45 2本			配線用ボルト(M8×25) 6本	
	GB-403W	M6×45 4本		相關バリア 2枚		配線用ボルト(M10×30) 6本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×35) 6本	
	GB-603W	M6×45 4本		相關バリア 2枚		配線用ボルト(M12×40) 12本	M6×60 4本 (特製ナット含む)			配線用ボルト(M12×40) 12本	配線用ボルト(M12×40) 12本
	GB-803WA	M10×35 4本		相關バリア 2枚		配線用ボルト(M12×40) 12本	M10×35 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本	配線用ボルト(M12×40) 12本
	GB-1003W GB-1203W	M10×35 4本		相關バリア 2枚		配線用ボルト(M12×50) 12本 丸形補助ハンドル1コ 地絡防止用絶縁板1枚	M10×35 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本 丸形補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 12本 丸形補助ハンドル1コ
	GB-32MKA・33MKA GB-52KA・53KA GB-62KA・63KA	M4×36 2本	4×40 2本	2枚	M3×8 2本	封印板 2枚					
	GBU-53・1KAS GBU-53KA GBU-53・1KA GBU-63KA GBU-63・1KA										
分電盤協約形サイズ	GB-73KA GB-103KA GBU-73・1KA GBU-103・1KA GBU-103KA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		付属	封印板 2枚				
	GBN-51 GBN-52					取付金具 2枚					
パイプ 三 相 4 線 式 回 路 用	GB-54A	M4×55 4本		相關バリア 3枚			M4×65 4本				
	GB-104A	M4×55 2本	4.1×55 2本	相關バリア 3枚			M4×65 4本				
	GB-224A	M6×45 4本		電源側相關 バリア3枚		配線用ボルト(M10×25) 8本	M6×60 6本			配線用ボルト(M8×25) 8本	配線用ボルト(M8×25) 8本
	GB-404A	M6×45 4本	6.2×56 4本	電源側相關 バリア3枚		配線用ボルト(M10×30) 8本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×30) 8本	配線用ボルト(M12×30) 8本
	GB-804	M10×35 4本		1枚		配線用ボルト(M12×40) 16本 丸形補助ハンドル1コ 地絡防止用絶縁板1枚	M10×35 4本			配線用ボルト(M12×40) 16本 丸形補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 16本 丸形補助ハンドル1コ
	GB-1004	M10×35 4本		1枚		配線用ボルト(M12×50) 16本 丸形補助ハンドル1コ 地絡防止用絶縁板1枚	M10×35 4本			配線用ボルト(M12×40) 16本 丸形補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 16本 丸形補助ハンドル1コ

配線用遮断器、漏電遮断器 資料