



F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)漏電遮断器 **OC付** 過負荷・短絡保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・50AF			3P・3E・50AF			3P・3E・60AF			
型式	GB-53FA			GB-53FKA		GBL-53FKA	GB-63F			
相線式	3 3W, 1 3W, 1 2W			3 3W, 1 3W, 1 2W			3 3W, 1 3W, 1 2W			
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			200-440V			100-200V			
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV			6kV			
定格感度電流	30mA	100mA		30mA	100/200/500mA		30mA	100mA		
最大動作時間	0.1秒			0.1秒		0.45秒	0.1秒			
慣性不動作時間						0.1秒				
定格電流	5A	53FA0530	53FA05100	5A	53FKA0530	53FKA05W2	53FKA05W2L			
ご注文品番 表面形	10A	53FA1030	53FA10100	10A	53FKA1030	53FKA10W2	53FKA10W2L			
	15A	53FA1530	53FA15100	15A	53FKA1530	53FKA15W2	53FKA15W2L			
	20A	53FA2030	53FA20100	20A	53FKA2030	53FKA20W2	53FKA20W2L	60A	63F6030	
	30A	53FA3030	53FA30100	30A	53FKA3030	53FKA30W2	53FKA30W2L		63F60100	
	40A	53FA4030	53FA40100	40A	53FKA4030	53FKA40W2	53FKA40W2L			
	50A	53FA5030	53FA50100	50A	53FKA5030	53FKA50W2	53FKA50W2L			
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	19,800	22,130	27,050	33,600	35,930	40,850	22,500	27,850	35,700	
外観及び外形寸法(mm)	 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			
短限時検出電流(定格電流に対する%)										
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 AC Ann2(lcu/lcs) (kA)	100V	10/3					10/3			
	200V	10/3		35/9			10/3			
	240V			35/9						
	440V			10/3						
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			38			
取付可能付属装置	裏面形 SD									
	埋込形 FP									
	補助スイッチ AX									
	警報スイッチ AL									
	テストリード線引出し TBL									
	端子台 TB	可能			可能			可能		
	キャップ式 LC	別売(LC-2G)			別売(LC-2G)			別売(LC-2G)		
	ハンドルロック 施錠式 HL									
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-108)			別売(HA-108)			別売(HA-108)		
	バリア BA	別売(CMF-0487)			電源側付属(CMF-0487)(注2)			別売(CMF-0487)		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)			別売(TMC-1)			別売(TMC-1)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)			別売(BTC-1)			別売(BTC-1)		
逆接続	不可			不可			不可			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			
過電流引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁			
製品質量(kg)	0.7			0.8			0.8			
一梱入数	1			1			1			
漏電表示	有			有			有			
特性、寸法図記載ページ	B-219			B-220			B-221			

1 2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。
また、1 3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～
適合圧着端子 P.B-281

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。