

同梱部品【配線用遮断器】

(注) 仕様の変更等で構成内容が異なる場合がありますのでご了承ください。

器種	表面形					裏面形				埋込形	
	取付用		端子カバー	端子カバー取付ねじ	圧着端子	その他	取付ねじ	裏面形端子カバー	端子カバー取付ねじ	その他	取付ねじその他
	ねじ	木ねじ									
安全ブレーカ・Eシリーズ経済タイプ・単3中性線欠相保護付	B-2N										
	B-1EA・2EA, B-52MEC B-1HEA・2HEA, B-2HA BCN-1H・2H BCS-1H・2H, BCT-1H		3.5×28 2本	2枚							
	B-33MEC, B-52MEC B-32EC・52EC B-33EC, B-53EC B-62EC・63EC BU-53・1EC, BU-63・1EC	M4×25 2本	3.5×28 2本	2枚		封印板2枚	M4×36 2本	2枚		封印板2枚	取付ねじ(M5×14) 4本
	B-102EC・103EC	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		付属	封印板2枚	M4×70 2本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14) 4本 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)
	B-122EC・123EC B-152EC・153EC BU-123・1EC BU-153・1EC	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		付属	封印板2枚	M4×70 2本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14) 4本 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)
	B-222EA・223EA B-252EA・253EA BU-223・1EA, BU-253・1EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×20)	M4×70 2本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14) 4本 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)
	B-402EA・403EA BU-403・1EA	M6×35 4本	6.2×38 4本	相間バリア 2枚			六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	M6×50 4本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	取付ねじ(M6×20) 4本 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)
B-602EA・603EA	M6×45 4本		相間バリア 2枚			配線用ボルト(M12×40) 12本	M6×60 4本		配線用ボルト(M12×40) 12本	配線用ボルト(M12×40) 12本	
Sシリーズ汎用タイプ	B-52S・53S B-62S・63S	M4×60 4本	4×60 4本	相間バリア 2枚				M4×70 4本	2枚	M3×10 2本	取付ねじ(M5×14) 4本
	B-102S・103S	M4×36 4本	4×40 4本	相間バリア 2枚		付属	端子ねじ(M8×18)	M4×45 4本	2枚	封印ねじ 2本	取付ねじ(M5×14) 4本
	B-222S・223S	M4×36 4本	4×40 4本	相間バリア 2枚		付属	端子ねじ(M8×20)	M4×45 4本	2枚	封印ねじ 2本	六角ボルト (M10×25 ナット等含む)
F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)	B-32FB・33FB	M4×55 2本					端子ねじ(M5×14) 2Pは4本 3Pは6本	M4×65 2本			
	B-52FD・53FD B-52FEA・53FEA	M4×55 2本		相間バリア2枚 (2Pは1枚)			端子ねじ(M5×14) 2Pは4本 3Pは6本	M4×65 2本			
	B-54FC	M4×40 4本					端子ねじ(M5×14) 8本	M4×45 4本			
	B-52FKA・53FKA B-54FKA	M4×40 2本 (4Pは4本)		相間バリア2枚 (2Pは1枚) (4Pは3枚)			端子ねじ(M6×14) 2Pは4本 3Pは6本 4Pは8本	M4×50 2本 (4Pは4本)			
	B-62FA・63FA	M4×55 2本					端子ねじ(M8×14) 2Pは4本 3Pは6本	M4×65 2本			
	B-102FB・103FB B-102FKA・103FKA B-104FKA	M4×40 (2Pは2本) (3,4Pは4本)		相間バリア2枚 (2Pは1枚) (4Pは3枚)			端子ねじ(M8×14) 2Pは4本 3Pは6本 4Pは8本 50Aは(M5)付属	M4×50 (2Pは2本) (3,4Pは4本)			
	B-222FC・223FC	M4×40 2本		相間バリア2枚 (2Pは1枚)			配線用ボルト(M8×18) 2Pは4本 3Pは6本	M4×45 4本		配線用ボルト(M8×25) 2Pは4本 3Pは6本	配線用ボルト(M8×25) 2Pは4本 3Pは6本
	B-224FB	M4×40 4本		相間バリア4枚			配線用ボルト(M8×20) 8本	M4×40 4本		配線用ボルト(M8×25) 8本	配線用ボルト(M8×25) 8本
	B-223WB	M6×45 4本		相間バリア 2枚			配線用ボルト(M8×25) 6本	M6×60 4本		配線用ボルト(M8×25) 6本	
	B-402FB・403FB B-404FB, B-403WA	M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚			配線用ボルト(M10×30) 6本 4Pは8本	M6×60 4本		配線用ボルト(M12×35) 6本 4Pは8本	配線用ボルト(M12×35) 6本 4Pは8本
	B-602FA・603FA B-604FA, B-603WA B-803WB	M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本	M6×60 4本		配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本
	B-803FA, B-803FKA B-804FKA	M8×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	M8×60 4本		配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ
	B-1003WA・1004W B-1203WA・1204W B-1003FA・1004FA B-1203FA・1204FA	M8×40 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚			配線用ボルト(M12×50) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ FA: 絶縁板2枚	M8×40 4本		配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ
	B-1603WA・1604WA	M8×40 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚			絶縁板2枚 配線用ボルト(M10×50) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	M8×40 4本		配線用ボルト(M10×50) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×50) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ
B-2003W・2004W	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本					配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本		配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	
分電盤協約形	B-32KC・33KC, B-52MKC B-52KC・53KC, M-33KC M-53KC, B-62KC・63KC BU-53・1KC, BU-53・1KCS BU-63・1KC, BU-63・1KCS	M4×60 2本	4×60 2本	2枚			封印板2枚				
	B-102KC・103KC BU-103・1KC	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×14)				
	SE-51E・52E・53E SE-102A・103A						取付金具4コ 1Pは2コ				
ミニモジュール	BN-51・52, BNC-51・52						取付金具2コ				

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器 漏電遮断器 オプション・資料

内部付属装置 内部付属装置取付仕様

外部付属装置

電動機分岐回路用漏電遮断器 準形遮断器(1トレン)

電動機分岐回路用漏電遮断器 時延形漏電遮断器

資料