

補助電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>K-4H</p> <p>主端子 M3.5 コイル端子 M3.5 最小10 79 66.5(主端子) 37(コイル端子) 33 55 2-M4ねじ穴 (高さ7.5のレール使用时)</p>	<p>30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能</p>	<p>4a 3a1b 2a2b</p>
<p>K-5H</p> <p>コイル端子 M3.5 主端子 M3.5 最小10 79 66(主端子) 37(コイル端子) 33 55 2-M4ねじ穴 (高さ7.5のレール使用时)</p>	<p>30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能</p>	<p>5a 4a1b 3a2b 2a3b</p>
<p>K-6H</p> <p>主端子 M3.5 コイル端子 M3.5 最小10 105 95.5(上・主端子) 68(下・主端子) 39.5(コイル端子) 27 54 2-M4ねじ穴 (高さ7.5のレール使用时)</p>	<p>27×52も取付可能</p>	<p>6a 5a1b 4a2b 3a3b</p>
<p>K-8H</p> <p>主端子 M3.5 コイル端子 M3.5 最小10 102 92.5(上・主端子) 65(下・主端子) 36.5(コイル端子) 33 55 2-M4ねじ穴 (高さ7.5のレール使用时)</p>	<p>30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能</p>	<p>8a 6a2b 5a3b 4a4b</p>