


漏電監視ができる配線用遮断器

漏電警報付配線用遮断器

ご注意:漏電遮断器ではありませんので、漏電遮断器の設置義務規定には対応できません。

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		3P・3E・50AF		3P・3E・100AF		3P・3E・225AF			
型式		B-53GA		B-103GA		B-223GA		B-223GHA	
定格使用電圧 (AC)		200-440V		200-440V		100-200-440V		100-200-440V	
定格絶縁電圧 Ui		500V		500V		500V		500V	
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV		6kV		6kV		6kV	
漏電警報	定格感度電流 (mA)	100/200/500		100/200/500		100/200/500		100/200/500	
	動作時間(s)	0.1以内/0.3/1.2		0.1以内/0.3/1.2		0.1以内/0.3/1.2		0.1以内/0.3/1.2	
	慣性不動作時間(s以上)	-/0.1/0.5		-/0.1/0.5		-/0.1/0.5		-/0.1/0.5	
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	●	B53GA05W2L3	50A	●	B103GA05W2L3	125A	●	B223GA12W2L3
	10A	●	B53GA10W2L3	60A	●	B103GA06W2L3	150A	●	B223GA15W2L3
	15A	●	B53GA15W2L3				175A	●	B223GA17W2L3
	20A	●	B53GA20W2L3	75A	●	B103GA07W2L3	200A	●	B223GA20W2L3
	30A	●	B53GA30W2L3				225A	●	B223GA22W2L3
	40A	●	B53GA40W2L3	100A	●	B103GA10W2L3	225A	●	B223GHA22W2L3
	50A	●	B53GA50W2L3						
標準価格 (円)		33,400		51,300		63,700		122,000	
外観及び外形寸法 (mm)		 注1)漏電警報用の検知器及び端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。		 A 130 B 75 C 60 D 84		 A 165 B 105 C 60 D 85		 A 165 B 105 C 103 D 128	
短時間検出電流(定格電流に対する%)		—		—		—		—	
定格遮断容量 JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC kA	100V	—		—		35/18		100/25	
	200V	35/9		35/9		35/18		100/25	
	240V	35/9		35/9		35/18		100/25	
	415V	10/3		10/3		15/8		50/13	
	440V	10/3		10/3		15/8		50/13	
表面形端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式		圧着端子方式		圧着端子方式	
接続可能最大電線 (mm ²)		22		38(50Aは14)		100		100	
補助スイッチ AX		●		●		●		●	
警報スイッチ AL		●		●		●		●	
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●		●		●	
	埋込形 FP	●		●		●		●	
	電圧引外し装置 SHT	●		●		●		●	
	キャップ式 LC	別売(LC-2G)		別売(LC-2G)		別売(LC-4E)		別売(LC-4J)	
	施錠式 HL	●		●		●		●	
	バリア BA	電源側付属 (CMF-0487)		電源側付属 (CMF-0487)		電源側付属 (PHS-4)		電源側付属 (PHS-4H)	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)		別売(TMC-1)		別売(TMC-4K)		別売(TMC-4J)	
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)		別売(BTC-1)		別売(BTC-4G)		別売(BTC-4J)	
本体漏電表示		LED							
接点構成		2a(注2)							
出力引外し方式		端子台							
リセット方式		内蔵リセットボタン(外部リセット : 発注時オプション)							
逆接続		不可							
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2							
過電流引外し方式		完全電磁		完全電磁		熱動電磁		熱動電磁	
質量 (kg)		0.9		1.0		2.3		3.5	
一梱入数		1		1		1		1	
特性、寸法図記載ページ		B-108		B-109		B-110		B-111	


■(注1)漏電警報用の検知器及び端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。 ■適合圧着端子 P. 269

漏電監視機能で連続給電に対応!

連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!

「漏電は監視したいが回路を遮断しては困る。」
「常に漏洩電流が多いヒータ回路がある。」など
の声におこたえます。

- 漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。
- 漏電警報動作確認用の試験ボタン装備。
- 感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。



(注2)接点容量

	抵抗負荷	誘導負荷
AC100V	3A	2A
AC250V	3A	1.5A
DC 30V	3A	1.5A

COSφ=0.4
L/R=7ms

■摘要可能電圧範囲

定格電圧	摘要可能電圧範囲
110V	80 ~ 120V
220V	160 ~ 242V
460V	320 ~ 484V
110-220-460V	80 ~ 484V
220-460V	160 ~ 484V

(注3)電圧範囲(ACV)

定格使用電圧	電圧変動範囲
200-440	160-484
100-200-440	80-484