


3P・3E・400AF		3P・3E・600AF		3P・3E・800AF	極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
B-403GA	B-403GHA	B-603GA	B-603GHA	B-803GHA	型式
100-200-440V	100-200-440V	100-200-440V	100-200-440V	100-200-440V	定格使用電圧(AC)
500V	500V	500V	500V	500V	定格絶縁電圧 Ui
8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	定格インパルス耐電圧 Uimp
100/200/500	100/200/500	100/200/500	100/200/500	100/200/500	定格感度電流 (mA)
0.1以内/0.3/1.2	0.1以内/0.3/1.2	0.1以内/0.3/1.2	0.1以内/0.3/1.2	0.1以内/0.3/1.2	動作時間(s)
-/0.1/0.5	-/0.1/0.5	-/0.1/0.5	-/0.1/0.5	-/0.1/0.5	慣性不動作時間(s以上)
250A ● B403GA25W2L3	250A ● B403GHA25W2L3	可調整 300/350/400/500/600A ● B603GAW2L3	可調整 300/350/400/500/600A ● B603GHAW2L3	可調整 400/450/500/600/700/800A ● B803GHAW2L3	定格電流 ご注文品番 表面形
300A ● B403GA30W2L3	300A ● B403GHA30W2L3				
350A ● B403GA35W2L3	350A ● B403GHA35W2L3				
400A ● B403GA40W2L3	400A ● B403GHA40W2L3				
147,000	245,000	315,000	389,000	574,000	標準価格(円)
A 257 A'333 B 140 C 103 D 133	A 257 A'333 B 140 C 103 D 133	A 274 A'434 B 210 C 103 D 141	A 274 A'434 B 210 C 103 D 141	A 274 A'434 B 210 C 103 D 141	外観及び外形寸法(mm)
—	—	1000固定	1000固定	1000固定	短時間検出電流(定格電流に対する%)
50/25	100/100	50/25	100/100	100/100	100V
50/25	100/100	50/25	100/100	100/100	200V
50/25	100/100	50/25	100/100	100/100	240V AC JIS C 8201-2-1 Ann2(1cu/lcs)
36/18	50/50	36/18	50/50	50/50	415V
36/18	50/50	36/18	50/50	50/50	440V
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	表面形端子仕様
—	—	—	—	—	接続可能最大電線(mm ²)
●	●	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	補助スイッチ AX
●	●	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	警報スイッチ AL
●	●	●	●	●	SD 裏面形 接続方式
●	●	●	●	●	FP 埋込形
●	●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置
—	—	—	—	—	LC キャップ式
●	●	●	●	●	HL 施錠式 ハンドルロック
電源側付属 (PHS-5B)	電源側付属 (PHS-5B)	電源側付属 (PHS-5)	電源側付属 (PHS-5)	電源側付属 (PHS-5)	BA バリア
別売(TMC-5B)	別売(TMC-5B)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-5B)	別売(BTC-5B)	—	—	—	BTC 裏面形
LED					本体漏電表示
2a(注2)					接点構成
端子台					出力引外し方式
内蔵リセットボタン(外部リセット:発注時オプション)					リセット方式
不可					逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2					適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	過電流引外し方式
6.7	6.7	10.7	10.7	12.9	質量(kg)
1	1	1	1	1	一梱入数
B-112	B-112	B-113	B-113	B-114	特性、寸法図記載ページ

■(注1)漏電警報用の検知器及び端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。

■リセット仕様内部回路図

外部リセット端子は発注時のオプション対応です。外部リセットスイッチ(b接点)はユーザーでご用意ください。



■リセットは制御電源をOFFすることにより行います。(内部回路図参照)

(注2)漏電警報接点容量

	抵抗負荷	誘導負荷
AC100V	3A	2A
AC250V	3A	1.5A
DC 30V	3A	1.5A
		COSφ=0.4
		L/R=7ms