


3P・3E・125AF				3P・3E・150AF				3P・3E・225AF				3P・3E・400AF				極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)					
B-123IR				B-153IR				B-223IR				B-403IR				型式					
200V				200V				200V				200V				定格使用電圧U _e (AC)					
6kV				6kV				6kV				6kV				定格インパルス耐電圧 U _{imp}					
100/200/500 mA				100/200/500 mA				100/200/500 mA				100/200/500 mA				I _o (注1) 定格感度電流					
30/60/150 mA				30/60/150 mA				30/60/150 mA				30/60/150 mA				I _o 抵抗分電流					
50/100/250 mA				50/100/250 mA				50/100/250 mA				50/100/250 mA				I _o (注1) 定格漏電					
15/30/75 mA				15/30/75 mA				15/30/75 mA				15/30/75 mA				I _o 抵抗分電流 不動作電流					
0.3/10秒				0.3/10秒				0.3/10秒				0.3/10秒				動作時間					
0.15/5秒				0.15/5秒				0.15/5秒				0.15/5秒				慣性不動作時間					
60A	●	B123IR06W2		150A	●	B153IR15W2	125A (30kW)	●	B223IR12W2		250A	●	B403IR25W2	350A	●	B403IR35W2	定格電流(A) ご注文品番 表面形				
75A	●	B123IR07W2					150A (37kW)	●	B223IR15W2												
100A	●	B123IR10W2					175A (45kW)	●	B223IR17W2												
125A	●	B123IR12W2					200A	●	B223IR20W2												
								225A (53kW)	●	B223IR22W2											
表面形		裏面形		表面形		裏面形		表面形		裏面形		表面形		裏面形		表面形		裏面形		接続方式	
																				標準価格(円)	
36,600		44,000		36,600		44,000		50,100		57,200		99,600		116,100		114,600		131,10			
モータ保護兼用				モータ保護兼用				モータ保護兼用								外観及び外形寸法(mm)					
																					
A 130(160) B 94 C 60 D 80				A 130(160) B 94 C 60 D 80				A 165(255) B 124 C 60 D 82				A 257(477) A' 341 B 159 C 103 D 132				 ()内は端子 カバー付寸法 A'はA'端子を 含む寸法					
25/7				25/7				35/9				50/—				AC 200V JIS C 8201-2-1 Ann2(I _{cu} /I _{cs})				容量 定格遮断 (kA)	
圧着端子方式(圧着端子付属)	バー・スタッド方式			圧着端子方式(圧着端子付属)	バー・スタッド方式			圧着端子方式(圧着端子付属)	バー・スタッド方式			バー・端子方式	バー・スタッド方式	バー・端子方式	バー・スタッド方式	端子仕様					
60				60				150				—				接続可能最大電線(mm ²)					
●				●				●				●				SD 裏面形					
—				—				—				—				FP 埋込形					
●				●				●				●				AX 補助スイッチ					
●				●				●				●				AL 警報スイッチ					
●(注2)				●(注2)				●(注2)				●(注2)				SHT 電圧引外し装置					
—				—				—				—				UVT 不足電圧引外し装置					
—				—				—				—				LC キャップ式					
●				●				●				●				HL ハンドルロック 施錠式					
別売				別売				別売		—		電源側付属		—		電源側付属		—		BA バリア	
付属				付属				付属		—		別売(TMC-403EA)		—		別売(TMC-403EA)		—		TMC 表面形	
裏面形付属				裏面形付属				—		裏面形付属		—		裏面形付属		—		裏面形付属		BTC 裏面形 端子カバー	
3点レベルLED表示				3点レベルLED表示				3点レベルLED表示				3点レベルLED表示				本体漏電表示					
1a(注3)				1a(注3)				1a(注3)				1a(注3)				接点構成					
端子台仕様				端子台仕様				端子台仕様				端子台仕様				出力引外し方式					
押しボタン仕様				押しボタン仕様				押しボタン仕様				押しボタン仕様				リセット方式					
不可				不可				不可				不可				逆接続					
JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				適合JIS規格					
熱動電磁				熱動電磁				熱動電磁				熱動電磁				過電流引外し方式					
0.85		1.3		0.85		1.3		1.7		2.4		5.3		6.0		5.3		6.0		製品質量(kg)	
1				1				1				1				1				一梱入数	
B-115				B-115				B-115				B-115				特性、寸法図記載ページ					

■ 時延型漏電遮断器に抵抗分漏れ電流警報機能を付加した or漏電警報付漏電遮断器はP.B-201を参照

■ 埋込形は製作できません。裏面形は、ご注文品番の後にSをつけてご注文ください。

■ ・警報選択スイッチを「or」側にあわせた場合、単相電路および、一相を直接接地した三相3線式電路(デルタ結線電路/スター結線の一相接地電路)、灯動共用のV結線の電灯側電路などにおいて使用可能です。スター結線の中性点接地電路/灯動共用のV結線の動力側電路では使用できません。

・周波数が50/60Hz以外電路や周波数の不安定な発電機電路などでは使用できません。

・接地相は必ず遮断器の中極に接続し、電圧相(200V)を遮断器の左右極に接続してください。

■ (注1) oとは、oc(容量分電流)と or(抵抗分電流)のベクトル合成電流を表します。

■ (注3) 接点容量 AC250V/DC30V、3A(抵抗負荷)