


3P・3E・600AF						3P・3E・800AF			4P・3E・800AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-603W		GBL-603W		GB-803WA		GBL-803WA		GB-804A		GBL-804A		型式		
200-440V				200-440V				400-440V				定格使用電圧Ue(AC)		
8kV				8kV				8kV				定格インパルス耐電圧 Uimp		
100/200/500mA				100/200/500mA				50/100/200/500/1000mA		100/200/500mA		定格感度電流		
0.1秒		0.45/0.9/1.8秒		0.1秒		0.45/0.9/1.8秒		0.1秒		0.45/1.8秒		最大動作時間		
—		0.1/0.2/0.5秒		—		0.1/0.2/0.5秒		—		0.1/0.5秒		慣性不動作時間		
300/ 350/ 400/ 500/ 600A 可調整	● 603W60W2	● 603W60W2L2	400/ 450/ 500/ 600/ 700/ 800A 可調整	● 803WA80W2	● 803WA80W2L2	500A ● 804A50W34 ● 804A50W2L24		定格電流 ご注文品番 表面形						
						600A ● 804A60W34 ● 804A60W2L24								
						700A ● 804A70W34 ● 804A70W2L24								
						800A ● 804A80W34 ● 804A80W2L24								
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式					
353,000	376,000	423,000	538,000	569,000	626,000	799,000	831,600	905,000	標準価格(円)					
A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 			A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 			50Hz、60Hzをご指定ください A 710 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333  丸形補助ハンドル 付属			B A D C  A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法					
1000固定			1000固定			—			短絡時検出電流(定格電流に対する%)					
100/100			100/100			125/32			100V					
100/100			100/100			125/32			200V					
50/50			50/50			85/22			240V					
440V									JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)					
バー端子			バー端子			バー端子			表面形 端子仕様					
接続可能最大電線(mm ²)									取付可能付属装置					
●			●			●						SD 裏面形		
●			●			●						FP 埋込形		
●			●			●						AX 補助スイッチ		
●			●			●						AL 警報スイッチ		
●			●			●						TBL テストリード線引出し		
可能			可能			可能			TB 端子台					
—			—			—			LC キャップ式					
●			●			●			HL 施錠式					
別売(HA-402)			別売(HA-402)			別売(HA-801)			HA 外部操作ハンドル					
電源側付属(PHS-5) (注2)			電源側付属(PHS-5) (注2)			電源側付属(PHS-6) (注2)			BA バリア					
別売(TMC-5D)			別売(TMC-5D)			別売(TMC-6)電源側のみ			TMC 表面形					
—			—			—			BTC 裏面形					
不可			不可			不可			逆接続					
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格					
電子式可調整			電子式可調整			熱動可調整電磁			過電流引外し方式					
10.6			12.9			50.0			製品質量(kg)					
1			1			1			一梱入数					
有			有			有			漏電表示					
B-227			B-228			B-234			特性、寸法図記載ページ					

■ 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■ 適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。