

接続・同梱部品・圧着端子ほか一覧

圧着端子方式の端子への適合圧着端子

本体に付属

適用器種		呼び断面積 mm ²	2	5.5	8	14	22	38	60	80	100	150	
		許容電流 (600V IV電線) A	27	49	61	88	115	162	217	257	298	395	
		電線抱合範囲 mm ²	1.04～ 2.63	2.63～ 6.64	6.64～ 10.52	10.52～ 16.78	16.78～ 26.66	26.66～ 42.42	42.42～ 60.57	60.57～ 96.3	96.3～ 117.2	117.2～ 152.05	
E シリーズ 経済タイプ	B-33MEC、B-32EC・33EC	2-5	5.5-5										
	GB-3MEC、GB-32EC・33EC、GB-3MECS												
	B-52EC・53EC・52MEC	2-5	5.5-5	8-5	14-5								
	GB-52EC・53EC、GB-53ECS												
	B-62EC・63EC				14-6	22-6S							
	GB-62EC・63EC、GB-63ECS												
	B-102EC・103EC				14-8 (50A)	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)						
	GB-72EC・73EC、GB-102EC・103EC												
	B-122EC・123EC、B-152EC・153EC					22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)	CB60-8 (125A,150A)					
	GB-122EC・123EC・123ED												
	GB-152EC・153EC												
	B-222EA・223EA												
	GB-222EA・223EA								CB60-8 (125A,150A)	CB100-8	CB100-8	CB150-8	
B-252EA・253EA													
GB-253EA										CB100-8	CB150-8		
S シリーズ 汎用タイプ	B-52S・53S	2-5	5.5-5	8-5	14-5								
	B-62S・63S												
	B-102S・103S				14-8	22-6S	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)					
	B-222S・223S												
	B-32KC・33KC、B-52KC・53KC、B-52MKC M-33KC、M-53KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5								
	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA B-62FA・63FA(50A以下)												
	B-62FA・63FA(60A)、B-102FB・103FB(50A以下) B-102FKA・103FKA・104FKA(50A以下)、B-62KC・63KC(60A)	2-6	5.5-6	8-6	14-6	22-6							
	B-102FB・103FB(50A超過)、B-102KC・103KC B-102FKA・103FKA・104FKA(50A超過)												
	B-222FC・223FC・224FB、FB-223B						38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	CB150-8		
	B-223WB												
	分電盤 協約形サイズ ＝ 高遮断容量タイプ 電子式配線用遮断器	GB-53FA、GB-53FKA、GB-53KCS GB-32MKC・33MKC、GB-52KC・53KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
		GB-62KC・63KC、GB-63KCS											
		GB-63F、GB-63FK	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S					
GB-103FA、GB-103FKA、GB-104A、GB-73KC、GB-103KC													
GB-223WA							38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	CB150-8		
GB-224A、BU-53・1KC、BU-53・1KCS、GBU-63・1EC、BU-63・1EC													
BU-53・1EC、BU-53・1ECS、BU-53・1KC、BU-53・1KCS、GBU-53・1EC GBU-53・1ECS、GBU-53・1KC、GBU-53・1KCS、GBU-53KC		2-5	5.5-5	8-5	14-5								
GBU-33ECS													
BU-63・1KC、BU-63・1KCS、BU-63・1EC GBU-63・1KC、GBU-63KC、GBU-63・1EC					14-6	22-6S							
BU-103・1KC、GBU-73・1KC、GBU-73KC GBU-103・1KC、GBU-103KC													
BU-123・1EC、BU-153・1EC GBU-123・1EC、GBU-153・1EC GBU-123EC、GBU-153EC						22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)	CB60-8 (125A,150A)					
BU-223・1EA													
GBU-223・1EA、GBU-223EA									CB60-8 (125A,150A)	CB100-8	CB100-8	CB150-8	
BU-253・1EA													
GBU-253・1EA、GBU-253EA										CB100-8	CB150-8		
漏電警報付 配線用遮断器	B-53GA	2-5	5.5-5	8-5	14-5								
	B-103GA												
	B-223GA、B-223GHA						38-8	60-8	CB80-8	CB100-8	CB150-8		
	B-403GA、B-403GHA												
	B-603G、B-603GH								80-10 80-12	100-10 100-12	150-10 150-12		
ミニ コーナー	BN-51・52、BNC-51	2-5	5.5-5										
	GBN-51・52、GBNC-51												

- JIS、JEM規格の圧着端子です。■ 許容電流は600V IV電線、30、電線管に入れられない場合です。
- 電線抱合範囲はJIS C2805による。(燃線) ■ パー端子方式の器種への適合は、各器種の外形寸法図の端子パーを参照してください。
- 注 CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。P.B-259の相間バリアをご使用ください。