

Fシリーズ(高遮断容量)漏電遮断器 **OC付**

	三相4線式回路用			三相4線式回路用			三相4線式回路用			三相4線式回路用			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・600AF			4P・3E・800AF			4P・3E・1000AF			4P・3E・1000AF			
型式	GB-604			GBL-604			GB-804A			GBL-804A			
定格使用電圧Ue(AC)	400-440V			400-440V			400-440V			440V			
定格インパルス耐電圧 Uimp	8kV			8kV			8kV			8kV			
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA			100/200/500mA			50/100/200/500/1000mA			100/200/500mA			
最大動作時間	0.1秒			0.45/1.8秒			0.1秒			0.45/1.8秒			
慣性不動作時間	-			0.1/0.5秒			-			0.1/0.5秒			
定格電流 ご注文品番	500A ● 604A50W34 ● 604A50W2L24			700A ● 804A70W34 ● 804A70W2L24			1000A ● 1004A10W34 ● 1004A10W2L24						
	600A ● 604A60W34 ● 604A60W2L24			800A ● 804A80W34 ● 804A80W2L24									
接続方式 (注1)	表面形 裏面形 埋込形			表面形 裏面形 埋込形			表面形 裏面形 埋込形			表面形 裏面形 埋込形			
標準価格(円)	799,000 831,600 905,000			799,000 831,600 905,000			1,343,000 1,394,200 1,489,000						
外観及び外形寸法(mm)	50Hz、60Hzをご指定ください			50Hz、60Hzをご指定ください			50Hz、60Hzをご指定ください						
	A 710 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333			丸形補助ハンドル付属			丸形補助ハンドル付属						
短限時検出電流(定格電流に対する%)	-			-			-						
定格遮断容量(kA)	100V 200V AC 240V 440V			85/43 85/43 42/21			125/32 125/32 85/22			125/32 125/32 85/22			
表面形 端子仕様	バー端子			バー端子			バー端子						
接続可能最大電線(mm ²)													
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●			●			●			●		
	接続方式 埋込形 FP	●			●			●			●		
	補助スイッチ AX	●			●			●			●		
	警報スイッチ AL	●			●			●			●		
	テストリード線引出し TBL	●			●			●			●		
	端子台 TB	可能			可能			可能			可能		
	ハンドルロック キャップ式 LC	-			-			-			-		
	ハンドルロック 施錠式 HL	●			●			●			●		
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-402)			別売(HA-801)			別売(HA-801)					
	バリア BA	電源側付属(PHS-5) (注2)			電源側付属(PHS-6) (注2)			電源側付属(PHS-6) (注2)					
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5D)電源側のみ			別売(TMC-6)電源側のみ			別売(TMC-6、4P)電源側のみ					
	裏面形 BTC	-			-			-					
逆接続	不可			不可			不可						
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2						
過電流引外し方式	熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			熱動可調整電磁						
製品質量(kg)	50.0			50.0			60.0						
一梱入数	1			1			1						
漏電表示	有			有			有						
特性、寸法図記載ページ	B-79			B-80			B-80						

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
 (注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。

B
 パールテクト
 漏電ブレーカ
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニイコール
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 Fシリーズ
 プラグ形
 機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 生産終了品
 寸法図