


補修用 パールミニ漏電ブレーカ

住宅用分電盤パールミニフラット/パールミニスマート用


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF			
型式	GB-2N-1		GB-2N-2	
接続分岐位置	上列用		下列用	
定格使用電圧Ue(AC)	100-100/200-200V		100-100/200-200V	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA
最大動作時間	0.1秒		0.1秒	
定格電流	20A ⑤	2N12015	20A ⑥	2N12030
ご注文品番	30A ⑤	2N13015	30A ⑥	2N13030
標準価格(円)	4,350		4,350	
外観及び外形寸法(mm)				
定格遮断容量(kA)	100V	2.5	2.5	2.5
	AC 100/200V	2.5	2.5	2.5
	200V	2.5	2.5	2.5
端子仕様	電源側	プラグイン端子	プラグイン端子	プラグイン端子
	負荷側	速結端子	速結端子	速結端子
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用※1)		単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用※1)	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	—
		埋込形 FP	—	—
	補助スイッチ	AX	—	—
	警報スイッチ	AL	—	—
	テストリード線引出し	TBL	—	—
	端子台	TB	—	—
	キャップ式	LC	別売(LC-BN)	別売(LC-BN)
	ハンドルロック	HL	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—
	バリア	BA	—	—
端子カバー	表面形	TMC	—	—
	裏面形	BTC	—	—
逆接続	不可		不可	
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2		JIS C 8222 Ann2	
過電流引外し方式	熱動電磁		熱動電磁	
製品質量(kg)	0.07		0.07	
一梱入数	—		—	
漏電表示	無		無	
特性、寸法図記載ページ	B-90		B-90	

■100/200Vは単相3線式を表します。
 2P1E型漏電遮断器GB-1N-1(上列用)およびGB-1N-2(下列用)は、住宅用分電盤パールミニフラット/パールミニスマートなどの工場出荷時組込み専用です。増設用・組替え用には、2P2E型漏電遮断器GB-2N-1(上列用)、GB-2N-2(下列用)をお買い求めのうえご利用ください。
 2P2E型漏電遮断器であっても、100V回路にもご使用になれます。

速結端子への接続

- 電線をブレーカ本体のストリップゲージに合わせて被覆をむいてください。(15mm)
- 電線挿入口に電線を入れ、オレンジ色の接続完了表示が出るまで差し込んでください。
- 電線を抜く場合は、解除ボタンを押しながら、電線を引いてください。


(注)電線を差し込んで、オレンジ色の接続完了表示が出ない場合は接続が不十分です。電線のむき長さを確認して接続し直してください。



※1より線の場合は棒圧着端子使用

より線サイズ	1.25mm ² 、2.0mm ²	3.5mm ² 、5.5mm ²
適合棒圧着端子使用	TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	お客さまでご用意ください。	
	90	

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。



★接続電線:φ1.6・φ2.0・φ2.6

Cu(銅)単線専用
 (注)30Aは、φ2.6単線もしくは、指定の棒端子を接続してください。

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③・⑤・⑦・●(受注品) (詳細はB-1ページ)

B-89

B

パールミニ漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単相3中性線欠相保護付

太陽光発電システム用

ミニコイル漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形機器組込用等

外形寸法図線動作特性曲線

補修用

生産終了品
 外形寸法図