

適合圧着端子

圧着端子方式の端子への適合圧着端子一覧 : 本体に付属しています。

適用器種	呼び断面積mm ²	2	5.5	8	14	22	38	60	80	100	150	
	許容電流(600V IV電線)A	27	49	61	88	115	162	217	257	298	395	
	電線抱合範囲mm ²	1.04~2.63	2.63~6.64	6.64~10.52	10.52~16.78	16.78~26.66	26.66~42.42	42.42~60.57	60.57~76.28	76.28~96.3	96.3~117.2	117.2~152.05
Eシリーズ(経済タイプ)	B-33MEC、B-32EC・33EC	2-5	5.5-5									
	GB-3MEC、GB-32EC・33EC、GB-3MECS											
	B-52EC・53EC・52MEC	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
	GB-52EC・53EC、GB-53ECS											
	B-62EC・63EC				14-6	22-6S						
	GB-62EC・63EC、GB-63ECS											
	B-102EC・103EC				14-8 (50A)	22-8 (60A、75A)	38-8S (100A)					
	GB-72EC・73EC、GB-102EC・103EC											
	B-122EC・123EC、B-152EC・153EC						22-8 (60A、75A)	38-8S (100A)	CB60-8 (125A、150A)			
	GB-122EC・123EC・123ED GB-152EC・153EC											
	B-222EA・223EA							CB60-8 (125A、150A)	CB100-8 (225A)	CB100-8 (175A、225A)	CB150-8 (225A) <small>(注1)</small>	
	GB-222EA・223EA											
B-252EA・253EA										CB150-8 (225A) <small>(注1)</small>		
GB-253EA												
W F K シリーズ(定格電流可調整)	B-32KC・33KC、B-52KC・53KC、B-52MKC M-33KC、M-53KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA B-62FA・63FA (50A以下)	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
	B-62FA・63FA (60A)、B-102FB・103FB (50A以下) B-102FKA・103FKA・104FKA (50A以下)、B-62KC・63KC (60A)	2-6	5.5-6	8-6	14-6	22-6						
	B-102FC・103FC (50A超過)、B-102KC・103KC B-102FKB・103FKB・104FKA (50A超過)	2-8	5.5-8	8-8	14-8	22-8	38-8S					
	B-222FC・223FC・224FB、FB-223B							38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	CB150-8
	B-223WB							38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	CB150-8
	GB-53FA、GB-53FKA、GB-53KCS GB-32MKC・33MKC、GB-52KC・53KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
	GB-62KC・63KC、GB-63KCS				14-6	22-6S						
	GB-63F、GB-63FK	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S					
	GB-103FA、GB-103FKA、GB-104A、GB-73KC、GB-103KC	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S					
	GB-223WA							38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	CB150-8
	GB-224A、BU-53・1KC、BU-53・1KCS、GBU-63・1EC、BU-63・1EC							38-10	60-10	CB100-10	CB100-10	CB150-10
単3 中性線欠相保護付	BU-53・1EC、BU-53・1ECS、BU-53・1KC、BU-53・1KCS、GBU-53・1EC GBU-53・1ECS、GBU-53・1KC、GBU-53・1KCS、GBU-53・1KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
	GBU-33ECS	2-5	5.5-5		14-5							
	BU-63・1KC、BU-63・1KCS、BU-63・1EC				14-6	22-6S						
	GBU-63・1KC、GBU-63KC、GBU-63・1EC											
	BU-103・1KC、GBU-73・1KC、GBU-73KC				14-8 (50A)	22-8 (60A、75A)	38-8S (100A)					
	GBU-103・1KC、GBU-103KC											
	BU-123・1EC、BU-153・1EC							22-8 (60A、75A)	38-8S (100A)	CB60-8 (125A、150A)		
	GBU-123・1EC、GBU-153・1EC GBU-123EC、GBU-153EC											
	BU-223・1EA							CB60-8 (125A、150A)	CB100-8 (225A)	CB100-8 (175A、225A)	CB150-8 (225A) <small>(注1)</small>	
	GBU-223・1EA、GBU-223EA											
BU-253・1EA										CB150-8 (225A) <small>(注1)</small>		
GBU-253・1EA、GBU-253EA												
漏電警報付	B-53GA	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
	B-103GA	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S						
	B-223GA、B-223GHA						38-8	60-8	CB80-8	CB100-8	CB150-8	
	B-403GA、B-403GHA								80-10	100-10	150-10	
B-603G、B-603GH								80-12	100-12	150-12		
ミニ イコール	BN-51・52、BNC-51	2-5	5.5-5									
	GBN-51・52、GBNC-51	2-5	5.5-5									

- JIS、JEM規格の圧着端子です。
 - 許容電流は600V IV電線、30℃、電線管に入れない場合です。
 - 電線抱合範囲はJIS C2805による。(燃線)
 - バー端子方式の器種への場合は、各器種の外形寸法図の端子バーを参照してください。
- (注1) 圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。C-15ページの相間バリアをご使用ください。

C
 内部付属装置
 外部付属装置
 電動機分岐回路用
 時延形
 適合圧着端子
 接続方式
 同梱部品
 締付トルク
 資料