

Fシリーズ(高遮断容量)漏電遮断器 **OC付**

	三相4線式回路用			三相4線式回路用			三相4線式回路用			三相4線式回路用		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	4P・3E・600AF			4P・3E・800AF			4P・3E・1000AF					
型式	GB-604A	GBL-604A(時延形)		GB-804A	GBL-804A(時延形)		GB-1004A	GBL-1004A(時延形)				
定格使用電圧Ue(AC)	200-440V			200-440V			200-440V			200-440V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	8kV			8kV			8kV			8kV		
定格感度電流	50/100/200/500/1000mA			50/100/200/500/1000mA			50/100/200/500/1000mA			50/100/200/500/1000mA		
最大動作時間	0.1秒			0.6/1.2/2秒			0.1秒			0.6/1.2/2秒		
慣性不動作時間	-			0.3/0.6/1秒			-			0.3/0.6/1秒		
定格電流 ご注文品番 表面形	500A ● 604A50W3	● 604A50W3L3		700A ● 804A70W3	● 804A70W3L3		1000A ● 1004A10W3	● 1004A10W3L3				
	600A ● 604A60W3	● 604A60W3L3		800A ● 804A80W3	● 804A80W3L3							
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形			
標準価格(円)	719,500	749,500	827,500	799,000	831,600	905,000	1,343,000	1,394,200	1,489,000			
外観及び外形寸法(mm)	50Hz、60Hzをご指定ください			50Hz、60Hzをご指定ください			50Hz、60Hzをご指定ください					
	<p>A'はバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法</p> <p>A 500 A' 660 B 280 C 141 D 179</p>			<p>A 710 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333</p> <p>丸形補助ハンドル付属</p>			<p>A 710 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333</p> <p>丸形補助ハンドル付属</p>					
短限時検出電流(定格電流に対する%)	-			-			-					
定格電圧 JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)	200V	85/43		125/32			125/32					
	AC 240V	85/43		125/32			125/32					
	440V	42/21		85/22			85/22					
表面形 端子仕様	バー端子			バー端子			バー端子					
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	-			-			-					
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●			●					
	埋込形 FP	●		●			●					
	補助スイッチ AX	●		●			●					
	警報スイッチ AL	●		●			●					
	テストリード線引出し TBL	●		●			●					
	端子台 TB	可能		可能			可能					
	キャップ式 LC	-		-			-					
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●			●					
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-402)		別売(HA-801)			別売(HA-801)					
	バリア BA	電源側付属(PHS-5)(注2)		電源側付属(PHS-6)(注2)			電源側付属(PHS-6)(注2)					
	表面形 TMC	別売(TMC-5D、4P)電源側のみ(注3)		別売(TMC-6、4P)電源側のみ(注3)			別売(TMC-6、4P)電源側のみ(注3)					
	裏面形 BTC	-		-			-					
逆接続	不可			不可			不可					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			熱動可調整電磁					
製品質量(kg)	50.0			50.0			60.0					
一梱入数	1			1			1					
漏電表示	有			有			有					
特性、寸法図記載ページ	B-83			B-84			B-84					

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
- (注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。
- (注3)遮断器の本体発注時に同時発注してください。