

同梱部品

【配線用遮断器】

■「付属」の圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■仕様の変更等で構成内容が異なる場合があります。ご了承ください。

器種	表面形				裏面形(SD)			埋込形(FP)			
	取付用		端子カバー	圧着端子	その他	取付ねじ	裏面形端子カバー	その他	取付ねじ その他		
	ねじ	木ねじ									
内部付属装置 外部付属装置 電動機分岐回路用 時延形 適合圧着端子 接続方式 同梱部品 締付トルク 資料	パルトラブ レオカ安全 レオカ Eシリーズ 経済タイプ、 単3中継線 欠相保護付	BC-2NA, B-33NA			棒形付属(30A)						
		B-52NA, BU52NS			1枚	40, 50A : 圧着端子付属					
		B-1EA-2EA B-1HEA-2HEA, B-2HA BC-1HEA, BC-2HEA, BCT-1H		3.5×28 2本		2枚	付属 (B-2HA 50A)				
		B-33MEC, B-52MEC B-32EC-33EC B-52EC, B-53EC, B-62EC-63EC BU-53-1EC, BU-53-1ECS BU-63-1EC, BU-63-1ECS		M4×25 2本	3.5×28 2本	2枚	封印板2枚	M4×36 2本	2枚	封印板2枚	取付ねじ(M5×14)4本
		B-102EC-103EC B-122EC-123EC B-152EC-153EC BU-123-1EC BU-153-1EC		M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14)4本 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)
		B-222EA-223EA B-252EA-253EA BU-223-1EA, BU-253-1EA		M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×20)	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14)4本 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)
		B-402EA-403EA BU-403-1EA		M6×35 4本	6.2×38 4本	相間バリア 2枚		六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	取付ねじ(M6×20)4本 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)
		B-602EA-603EA		M6×45 4本		相間バリア 2枚		配線用ボルト (M12×40)12本		配線用ボルト (M12×40)12本	配線用ボルト (M12×40)12本
		B-52FEB-53FEB B-52FF-53FF		M4×55 2本		相間バリア2枚 (2Pは1枚)		端子ねじ(M5×14) 2Pは4本 3Pは6本			
		B-54FC		M4×40 4本		相間バリア3枚		端子ねじ(M5×14) 8本			
		B-52FKB-53FKB		M4×55 2本		相間バリア2枚 (2Pは1枚)		端子ねじ(M6×14) 2Pは4本 3Pは6本			
		B-54FKA		M4×40 4本		相間バリア3枚		端子ねじ(M6×14) 8本			
		B-62FB-63FB		M4×55 2本				端子ねじ(M8×14) 2Pは4本 3Pは6本			
		B-102FD-103FD B-102FKB-103FKB		M4×55 2本		相間バリア2枚 (2Pは1枚)		端子ねじ(M8×14) (2Pは4本 3Pは6本) 50A以下は(M5×14)		配線用ボルト(M8×25)6本 2Pは4本	配線用ボルト(M8×25)6本 2Pは4本
B-104FKA		M4×40 4本		相間バリア3枚		端子ねじ(M8×14) 8本 50A以下は(M6×14)		配線用ボルト(M8×25)8本	配線用ボルト(M8×25)8本		
B-222FC-223FC		M4×40 2本		相間バリア2枚 (2Pは1枚)		配線用ボルト(M8×18) 2Pは4本 3Pは6本		配線用ボルト(M8×25) 2Pは4本 3Pは6本	配線用ボルト(M8×25) 2Pは4本 3Pは6本		
B-224FC		M4×40 4本		相間バリア3枚		配線用ボルト(M8×20)8本		配線用ボルト(M8×25)8本	配線用ボルト(M8×25)8本		
B-223WC		M4×40 4本		相間バリア 2枚		配線用ボルト(M8×18)6本		配線用ボルト(M8×25)6本	配線用ボルト(M8×25)6本		
B-402FB-403FB B-404FB, B-403WA		M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M10×30)6本 4Pは8本		配線用ボルト(M12×35)6本 4Pは8本	配線用ボルト(M12×35)6本 4Pは8本		
B-602FA-603FA B-604FA, B-603WA B-803WB		M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本	配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本		
B-803FA, B-803FKA B-804FKA		M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ		
B-1003WA-1004W B-1203WA-1204W B-1003FA-1004FA B-1203FA-1204FA		M8×40 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M12×50)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ FA : 絶縁板2枚	M8×40 4本	配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ		
B-1603WA-1604WA		M8×40 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		絶縁板2枚 配線用ボルト(M10×50)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	M8×40 4本	配線用ボルト(M10×50)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×50)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ		
B-2003W-2004W		特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本				配線用ボルト(M12×60)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本	配線用ボルト(M10×60)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×60)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ		
分電盤協約形 サイズ	B-32KC-33KC, B-52MKC B-52KC-53KC, M-33KC M-53KC, B-62KC-63KC BU-53-1KC, BU-53-1KCS BU-63-1KC, BU-63-1KCS		M4×60 2本	4×60 2本	2枚						
	B-102KC-103KC BU-103-1KC		M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×14)				
リネール	BN-51-52 BNC-51								取付金具2コ		