

受注品

裏面形	丸スタッド バースタッド 表面形を裏面配線で使用する 場合につかいます。				
埋込形	フラッシュプレート化粧板にして、しゃ断器を盤に 埋込んで使用するものです。 塗装色は、マンセル 7.5BG6/1.5 5分 ツヤ出し				
ハンドルロック	ハンドルキャップ式 しゃ断器のハンドルに、プ ラスチック製のカバーをか ぶせて、手動によるハンド ルの操作をロックします。 施錠式 しゃ断器のハンドル部 に、施錠棒を取り付け て、ハンドルの手動操 作を施錠用南京錠で完 全にロックします。				
外部操作ハンドル	<table border="1" data-bbox="918 898 1404 1081"> <thead> <tr> <th>扉インターロック付</th><th>ハンドル・扉インターロック付</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ヒンジ形扉に取付使用する ような場合、“ON” 及び “OFF” 状態では扉を開 くことができないようにし たインターロック方式です。</td><td>扉インターロックの操作ハ ンドルを“ON” 及び“O FF” の状態で施錠できる 構造です。施錠用南京錠は 顧客にてご用意ください。</td></tr> </tbody> </table>	扉インターロック付	ハンドル・扉インターロック付	ヒンジ形扉に取付使用する ような場合、“ON” 及び “OFF” 状態では扉を開 くことができないようにし たインターロック方式です。	扉インターロックの操作ハ ンドルを“ON” 及び“O FF” の状態で施錠できる 構造です。施錠用南京錠は 顧客にてご用意ください。
扉インターロック付	ハンドル・扉インターロック付				
ヒンジ形扉に取付使用する ような場合、“ON” 及び “OFF” 状態では扉を開 くことができないようにし たインターロック方式です。	扉インターロックの操作ハ ンドルを“ON” 及び“O FF” の状態で施錠できる 構造です。施錠用南京錠は 顧客にてご用意ください。				
補助スイッチ	しゃ断器がOFFのときには PL_1 が点灯し、 ONのときには PL_2 が点灯して、しゃ断器の 状態を表示します。				
警報スイッチ	しゃ断器がトリップしたとき（回路に事故があ ったとき）のみPLを点灯またはBZを鳴らし て事故の発生を表示します。				
電圧引外し装置	<遠方から、電氣的にしゃ断器をトリップさせる装置です> ●しゃ断器負荷側から電源を取る場合(標準) コイルは、短時間定格 (10秒以内) になっ ていますので電源はしゃ 断器の負荷側から取っ てください。 ●別電源から取る場合 コイル焼損防止用 接点として、補助 スイッチ付をご指 定ください。				
不足電圧引外し装置	<電源電圧がしゃ断器の定格電圧の70~20%程度に低下し た場合に、しゃ断器を自動的にしゃ断させる装置です。>				