




多機能形シリーズ
全器種衝撃波不動作形



漏電・過負荷・短絡・電圧不平衡保護兼用形

用 途		単相3線回路で、中性線や片側電圧線が断線状態になりますと、電圧不平衡やその他の思わぬ被害を生じることがあります。本器はこの様な電圧不平衡保護のほか漏電、過負荷、短絡保護のできる多機能形漏電しゃ断器です。			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 2 E, 30 A	3 P, 2 E, 50 A	3 P, 2 E, 60 A	3 P, 2 E, 100 A
相 線 式		1 φ 3 W	1 φ 3 W	1 φ 3 W	1 φ 3 W
定 格 電 圧 (V)		100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200
定 格 電 流 (A)		●30	●15, ●20, ●30, ●40, ●50	●15, ●20, ●30, ●40, ●50, ●60	●50, ●60, ●75, ●100
定 格 感 度 電 流 (mA)		30	30	15, 30	30, 100
定 格 不 動 作 電 流 (mA)		15	15	7.5, 15	15, 50
動 作 時 間 の 種 類 (秒)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
定 格 しゃ断電流 (A)	A C110 V				
	A C110/220V	1,500	2,500 (15A, 20A, 30A=1,500A)	2,500 (15A, 20A, 30A=1,500A)	2,500
	A C415 V				
漏 電 表 示 方 式				機械式(ボタン)	機械式(ボタン)
電 圧 不 平 衡 動 作 (V)		±25	±25	±25	±25
電 圧 不 平 衡 不 動 作 (V)		±10	±10	±10	±10
電 圧 不 平 衡 動 作 時 間 (秒)		0.5以内	0.5以内	0.5以内	0.5以内
型 式		GBU-3・1	GBU-53・1	GBU-63・1	GBU-103・1
詳 細 説 明 ペ ー ジ		188	189	190	191
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。					
	A	90	75	80	90
	B	90	150(165端子カバー付)	175(195端子カバー付)	200(220端子カバー付)
	C	49	60	62	68
	D	60	82	88	90
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	線押え方式	標準品 受注品 圧着端子方式・ソルダーレス端子方式
端 子 カ バ ー		○	○	○	○
最大接続可能電線(mm ²)		8	22	22	50
重 量 (kg)		0.42	0.7	1.0	1.5
一 梱 入 数		20	10	10	5
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁
型 式 認 可 番 号		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
定 価 (円)		8,700	13,000	13,400	21,300

[注] ①●印は受注品(納期2週間) ②GBU-53・1, GBU-63・1の15A, 20A, 30Aは定格しゃ断電流が1,500Aです。