

# GBU-123.1

|                      |            |                       |
|----------------------|------------|-----------------------|
| 型                    | 式          | GBU-123・I             |
| 用                    | 途          | 漏電・過負荷・短絡<br>電圧不平衡の保護 |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |            | 3P, 2E, 125A          |
| 相                    | 線          | 式                     |
|                      |            | 1φ3W                  |
| 定<br>格               | 電          | 圧 (V)                 |
|                      | 電          | 流 (A)                 |
|                      | 感          | 度電流 (mA)              |
|                      | 不動作電流 (mA) |                       |
|                      | しゃ断電流(A)   | 110/220V              |
| 動作時間の種類(秒)           |            | 高速形(0.1以内)            |
| 漏電表示方式               |            | 機械式(ボタン)              |
| 漏電検出方式・過電流引外し方式      |            | 電流動作形・熱動電磁            |
| 電圧不平衡動作(V)           |            | ±25                   |
| 電圧不平衡不動作(V)          |            | ±10                   |
| 電圧不平衡動作時間(秒)         |            | 0.5以内                 |
| 型 式 認 可 番 号          |            | ▽対象外                  |
| 重                    | 量 (kg)     | 1.52                  |
| 定                    | 価 (円)      | 21,300                |

③過電流動作特性、端子構造はGB-123C (P150)をご参照ください。

