


















受注仕様品

(注) 受注仕様品と受注品の違いは P 123 を参照願います。

裏面形	 丸スタッド	 バースタッド	表面形を裏面配線で使用する 場合につかいます。				
埋込形			フラッシュプレート化粧板にして、しゃ断器を盤に 埋込んで使用するものです。 塗装色は、マンセル7.5BG6/1.5 5分ツヤ出し				
ハンドルロック			ハンドルキャップ式 しゃ断器のハンドルに、プ ラスチック製のカバーをか ぶせて、手動によるハンド ルの操作をロックします。 施錠式 しゃ断器のハンドル部 に、施錠棒を取り付け て、ハンドルの手動操 作を施錠用南京錠で完 全にロックします。				
端子カバー		しゃ断器端子の充電部分を覆う必要がある 場合に使用します。 (別売器種は仕様一覧表を参照ください)					
外部操作ハンドル			<table><tr><th>扉インターロック付</th><th>ハンドル・扉インターロック付</th></tr><tr><td>ヒンジ形扉に取付使用する ような場合、“ON” 及び、 “OFF” 状態では扉を開く ことができないようにした インターロック方式です。</td><td>扉インターロックの操作ハ ンドルを“ON” 及び“O FF” の状態で施錠できる 構造です。施錠用南京錠は 顧客にてご用意ください。</td></tr></table>	扉インターロック付	ハンドル・扉インターロック付	ヒンジ形扉に取付使用する ような場合、“ON” 及び、 “OFF” 状態では扉を開く ことができないようにした インターロック方式です。	扉インターロックの操作ハ ンドルを“ON” 及び“O FF” の状態で施錠できる 構造です。施錠用南京錠は 顧客にてご用意ください。
扉インターロック付	ハンドル・扉インターロック付						
ヒンジ形扉に取付使用する ような場合、“ON” 及び、 “OFF” 状態では扉を開く ことができないようにした インターロック方式です。	扉インターロックの操作ハ ンドルを“ON” 及び“O FF” の状態で施錠できる 構造です。施錠用南京錠は 顧客にてご用意ください。						
補助スイッチ			しゃ断器が OFF のときには PL ₁ が点灯し、 ON のときには PL ₂ が点灯して、しゃ断器の 状態を表示します。				
警報スイッチ			しゃ断器がトリップしたとき (回路に事故があ ったとき) のみ PL を点灯または BZ を鳴らし て事故の発生を表示します。				
電圧引外し装置		〈遠方から、電氣的にしゃ断器をトリップさせる装置です〉 ●しゃ断器負荷側から電源を取る場合 (標準)  コイルは、短時間定格 (10秒以内) になって いますので電源はしゃ 断器の負荷側から取っ てください。 ●別電源から取る場合  コイル焼損防止用 接点として、補助 スイッチ付をご指 定ください。					
不足電圧引外し装置		〈電源電圧がしゃ断器の定格電圧の70~20%程度に低下し た場合に、しゃ断器を自動的にしゃ断させる装置です。〉					