


多機能形シリーズ
全器種衝撃波不動作形

OC付
漏電・過負荷・短絡・電圧不平衡保護兼用形

用 途		単相3線回路で、中性線が断線状態となりますと、電圧不平衡やその他の思わぬ被害を生じることがあります。本器はこの様な電圧不平衡保護のほか漏電、過負荷、短絡保護のできる多機能形漏電しゃ断器です。				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P, 2E, 30A	3P, 2E, 50A	3P, 2E, 60A	3P, 2E, 100A	
電 気 方 式		1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W	
定 格 電 圧 (V)		100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	
定 格 電 流 (A)		●30	●15, ●20, ●30, ●40, ●50	●15, ●20, ●30, ●40, ●50, ●60	●50, ●60, ●75, ●100	
定格感度電流 (mA)		30	30	15, 30	30	
定格不動作電流 (mA)		15	15	7.5, 15	15	
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式				機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	
電 圧 不 平 衡 動 作 (V)		±25	±25	±25	±25	
電 圧 不 平 衡 不 動 作 (V)		±10	±10	±10	±10	
電 圧 不 平 衡 動 作 時 間 (秒)		0.5以内	0.5以内	0.5以内	0.5以内	
型 式		GBU—3・1	GBU—53・1	GBU—63・1	GBU—103・1	
詳 細 説 明 ペ ー ジ		188	189	190	191	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。						
定 格 しゃ断電流 (A)	AC110V					
	AC110/220V	1,500	2,500 (15A, 20A, 30A=1,500A)	2,500 (15A, 20A, 30A=1,500A)	2,500	
	AC415V					
		A	90	75	80	90
		B	90	150(165端子カバー付)	175(195端子カバー付)	200(220端子カバー付)
		C	49	60	62	68
		D	60	82	88	90
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	線押え方式	標準品 圧着端子方式・ソルダーレス端子方式	
端 子 カ バ ー		○	○	○	○	
最大接続可能電線(mm)		8	22	22	50	
重 量 (kg)		0.42	0.7	1.0	1.5	
一 梱 入 数		20	10	10	5	
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	
型 式 認 可 番 号		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
定 価 (円)		11,100	14,400	15,700	25,900	

[注] ①●印は受注品(納期2週間) ②GBU-53・1, GBU-63・1の15A, 20A, 30Aは定格しゃ断電流が1,500Aです。③「定格電圧と使用可能電圧範囲」については、P109を参照ください。