




極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 1000A	3P, 3E, 1000A	2P, 2E, 1200A	3P, 3E, 1200A	2P, 2E, 1600A	3P, 3E, 1600A	2P, 2E, 2000A	3P, 3E, 2000A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W
定 格 電 圧 (V)		AC	600		600		600		600		
		DC	250		250						
定 格 電 流 (A)				●1,000	1,000	●1,200	●1,200	●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600		●1,800, ●2,000	
型 式				B-1002F	B-1003F	B-1202FA	B-1203FA	B-1602F	B-1603F	B-2002F	B-2003F
詳 細 説 明 ペ ー ジ				68, 69		70, 71		72, 73		74, 75	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。											
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	JEM	110V								
			220V	100,000 / 85,000		150,000 / 125,000		150,000 / 125,000		150,000 / 125,000	
			460V	40,000 / 35,000		100,000 / 85,000		100,000 / 85,000		100,000 / 85,000	
			600V	20,000 / 18,000		50,000 / 42,000		80,000 / 70,000		80,000 / 70,000	
	DC	JEM	125V	40,000		40,000					
			JIS	250V	40,000		40,000				
 (mm)			A	210		210		310		310	
			B	410 (530バー端子含む)		410 (570バー端子含む)		560 (760バー端子含む)		560 (760バー端子含む)	
			C	118		150		226		226	
			D	180		190 (298補助ハンドル付)		299 (403補助ハンドル付)		299 (403補助ハンドル付)	
基 準 温 度 (℃)				40		40		40		40	
端 子 構 造				バー端子方式		バー端子方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式	
端 子 カ バ ー				○ (別売)		○ (別売)					
▲ 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形		○		○		○		○	
		埋 込 形		○		○		○		○	
		補 助 ス イ ッ チ		○		○		○		○	
	付 属 装 置	警 報 ス イ ッ チ		○		○		○		○	
		電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○	
		不 足 電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○	
	置 換 部 品	ハ ン ド ル	ハンドル キャップ式								
		ロ ッ ク 装 置	施錠式	○		○		○		○	
		外部操作ハンドル		○		○		○		○	
接続可能最大電線 (mm)											
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外	
重 量 (kg)				22		26	33	68		70	
一 梱 入 数				1		1		1		1	
標 準 価 格 (円)				587,000	652,000	663,000	719,000	975,000	1,083,000	1,108,000	1,230,000
								(裏面形が標準本体(納期●印)) (表面形は別途ご相談ください)		(裏面形が標準本体(納期●印)) (表面形は別途ご相談ください)	

[注] ①●印は受注品(納期2週間), ●印は納期1~3ヶ月です。②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤定格しゃ断電流(非対称/対称) ⑥1200AF以上の器種は周波数(50Hz, 60Hz)をご指定ください。