




3P, 3E, 400 A	3P, 3E, 600 A	3P, 3E, 600 A	3P, 3E, 800 A	3P, 3E, 1000A
3φ3W	3φ3W	3φ3W	3φ3W	3φ3W
200—415 200, ●415	200/415切替	200, 415	200, 415	200, 415
300, 400	500, 600	●500, ●600	●800	●1,000
30, 100/200/500	100/200/500切替	30, 200	200	200
15, 50/100/250	50/100/250	15, 100	100	100
高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)
G B—403 C	G B—603 H	L G B—603 H	L G B—803 F A	L G B—1003 F
148, 149	150, 151	152, 153	154, 155	156, 157
				
40,000/35,000	40,000/35,000	50,000/42,000	100,000/85,000	100,000/85,000
20,000/18,000	20,000/18,000	25,000/22,000	40,000/35,000	40,000/35,000
150	210	210	210	210
336(526端子カバー付)	400(520バー端子含む)	274(374バー端子含む)	274(374バー端子含む)	410(530バー端子含む)
103	103	103	103	118
145	141	141	141	180
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式
○(別売)	○(別売)	○(別売)	○(別売)	○(別売)
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
製作範囲はP113の漏電しゃ断器製作範囲(2)を参照下さい。				
10.8	14	10	10.5	22
1	1	1	1	1
電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁
▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外
300 A	82,800			
400 A	97,500			
	190,000	266,000	516,000	729,000