






電磁開閉器仕様一覧表

型 式				BMP-10N2	BMP-15N3	BMP-20N3	BMP-25N3	BMP-30N3	
項 目									
定 格 絶 縁 電 圧				A C 600 V	A C 600 V	A C 600 V	A C 600 V	A C 600 V	
コ ン タ ク タ	主 回 路	A C 3 級 定 格 (三カゴ形形) (モートル適用)	モートル容量 (KW)	220 V	2.5	3.7	5.5	7.5	11
				440 V	3.7	7.5	11	15	22
				550 V	3.7	7.5	7.5	15	22
			定格使用電流 (A)	220 V	12	18	26	35	48
				440 V	9	17	24	32	46
				550 V	6	12	12	23	37
		定 格 通 電 電 流 (A)			12	18	26	35	48
	操 作 回 路	コイル容量 (V A) 50/60Hz		投入時	45/40	90/80	90/80	165/150	220/190
				投入後	9/7	14/11	14/11	16/12	18/14
		コ イ ル 損 失 (W)			2.4以下	4以下	4以下	4.4以下	8以下
		投入電圧(平均)(% / 定格電圧)			67%以下	72%以下	72%以下	77%以下	77%以下
		釈放電圧(平均)(% / 定格電圧)			20%以上	同 左	同 左	同 左	同 左
		騒 音 (60Hz90%電圧1mの距離において)			40ホーン以下	同 左	同 左	同 左	同 左
補 助 接 点	取付個数			1a	1a1b	1a1b	2a2b	2a2b	
	定 格 使 用 電 流 (A)		200～440 V	3	3	3	3	3	
	定 格 通 電 電 流 (A)			15	15	15	15	15	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。									
サ イ マ ル リ レ ー	保 護 仕 様	主回路極数 (P) / 素子数			3 P / 2 H	3 P / 3 H	3 P / 3 H	3 P / 3 H	3 P / 3 H
		復 帰 方 式			手動	手動・自動兼用	同 左	同 左	同 左
		セ ッ ト 誤 差			± 5 %	± 5 %	± 5 %	± 5 %	± 5 %
		整定電流巾(中心 R C に対する%)			R C 9 A 以下 ± 33 R C 11 A ± 18	R C 9 A 以下 ± 33 R C 15 A 以上 ± 20	同 左	同 左	同 左
	補 助 接 点	定 格 使 用 電 流 (A) () は自動復帰セット	110～220 V	1	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	
			440 V	0.5	1.5(0.5)	1.5(0.5)	1.5(0.5)	1.5(0.5)	
接 点 仕 様			1 C	1 C	1 C	1 C	1 C		
使 用 環 境	標 準 使 用 条 件	周 囲 温 度 (℃)		-5～40	同 左	同 左	同 左	同 左	
		相対湿度(% R H)		45～85	同 左	同 左	同 左	同 左	
		高 度		2000m以下	同 左	同 左	同 左	同 左	
	耐 振 動	耐 久	2 Hr	複振巾4mm2 g	同 左	同 左	同 左	同 左	
		誤 動 作	振動数10～55Hz	2 g 以上	同 左	同 左	同 左	同 左	
	耐 衝 撃	耐 久	3 方向 2 回	50 g	同 左	同 左	同 左	同 左	
		誤 動 作	振 子 式	3 g	3 g	3 g	2 g	3 g	
	標 準 価 格 (円)				6.250	10.300	15.900	18.700	27.600

電磁開閉器用押ボタンスイッチ

型 式	用 途	標 準 価 格 (円)
PM-2B	運 転、 停 止 用 ・ 表 面 取 付 用	1.250

