

汎用シリーズ

配線用しゃ断器・汎用シリーズ



B-1E, B-2E



B-1H, B-2H



JB-1Q



JB-1F




JB-32Q




JB-32F



JB-32K



JB-32H



B-33M

防じんボックス(B-33M用)
M-33D

M-3B



盤内用M-3B



B-52C

型 式	フレーム	定 格		標準価格 (円)	一梱 入数	定格しゃ断電流 (kA)	備 考	外 形 寸法図 No.		
		極数 (P)	素子数 (E)						電圧(V)	電 流 (A)
安全ブレーカー B-1E	30AF	2P 1E	AC110 (DC100V)	15,20	50	AC110V : 1.5 DC100V : 0.3	埋込形取付金具 別売	1		
				30						
B-2E	30AF	2P 2E	AC110/220 (DC100V)	15,20	50	AC110/220V : 1.5 DC100V : 0.3	埋込形取付金具 別売	1		
				30						
安全ブレーカー B-1H	30AF	2P 1E	AC110 (DC100V)	20	50	AC100V : 2.5 DC100V : 0.3	埋込形取付金具 別売	1		
				30						
B-2H	30AF	2P 2E	AC110/220 (DC100V)	20	50	AC110/220V : 2.5 DC100V : 0.3	埋込形取付金具 別売	1		
				30						
安全ブレーカー JB-1Q	30AF	2P 1E	AC110 (DC100V)	2,3,5	100	AC100V : 1.0 DC100V : 0.3	—————	2		
				6,10,30		AC110V : 1.5 DC100V : 0.3				
				15,20						
安全ブレーカー JB-1F	30AF	2P 1E	AC110 (DC100V)	15,20	50	AC110V : 1.5 DC100V : 0.3	JB-1Qの埋込形 (取付金具付)	3		
				6,10,30						
JB-32Q	30AF	2P 2E	AC110/220 (DC100V)	15,20	50	AC110/220V : 1.5 DC100V : 0.3		2		
				6,10,30						
JB-32F	30AF	2P 2E	AC110/220 (DC100V)	15,20	50	AC110/220V : 1.5 DC100V : 0.3	JB-32Qの埋込形 (取付金具付)	3		
				6,10,30						
JB-32K	30AF	2P 2E	AC110/220 (DC100V)	15,20	50	AC110/220V : 1.5 DC100V : 0.3	—————	4		
				6,10,30						
JB-32H	30AF	2P 2E	AC250 (DC100V)	10,15 20,30	50	AC125V : 5.0 250V : 2.5 DC100V : 0.7	船舶用、配分電盤用、 (NK、ロイド認定品)	5		
モーター保護兼用 B-33M	30AF	3P 3E	AC220	1.3,2.6,4.2, 5.5,7.4,10, 15,20,25,30	10	AC220V : 2.5	—————	6		
B-33M組込用 防じんボックス	—	M-33D BOX (プラスチック製)				1,990	1	—————	7	
モーター 保護専用 M-3B	30AF	3P 3E	AC220	0.2kw(1.3A) ~7.5kw(32A)		4,130	10	AC220V : 2.5	8	
モーター保護兼用 盤内用 M-3B	30AF	3P 3E	AC220	//		3,780	10	AC220V : 2.5	M-3B BOX内に組込ま れているスイッチ本 体のみの別売品	6
B-52C	50AF	2P 2E	AC220 (DC100V)	15,20,30 40,50		3,780	50	AC110V : 5.0 220V : 2.5 DC100V : 0.7	—————	5

注、①110/220Vは、単相3線式回路での200Vを示します。

②DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。