





汎用シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)		2P・2E・60AF	3P・3E・60AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	2P・2E・125AF	3P・3E・125AF	2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
電 気 方 式		1φ 2W	3φ 3W(1φ 3W)	1φ 2W	3φ 3W(1φ 3W)	1φ 2W	3φ 3W(1φ 3W)	1φ 2W	3φ 3W(1φ 3W)	1φ 2W	3φ 3W(1φ 3W)
定 格 電 圧(V)	AC	460		460		460		460		460	
	DC	125		250				250		250	
定 格 電 流(A)		60		50, 60, 75, 100		50, 60, 75, 100		125		●125, 150, 175 200, 225	
型 式		B-62E	B-63E	B-102E	B-103E	B-102S	B-103S	B-122C	B-123C	B-222S	B-223S
詳 細 説 明 ペ ー ジ		64		66		68		70		72	
外 観		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用	
											
定 格 遮 断 容 量 (kA)		110V		5.0		7.5		10		25/22	
		110 220V (JIS JEM)		2.5		5.0		10		20/18	
		460V		1.5		2.5		7.5		5.0	
		600V									
	DC (JIS・JEM)	125V	0.7		5.0			7.5		15	
		250V			2.5			5.0		10	
		A	70		80		90		90		105
		B	105(115, 端子カバー付)		141(195, 端子カバー付)		152(222, 端子カバー付)		141(161, 端子カバー付)		165(255, 端子カバー付)
		C	49		60		60		68		60
		D	69		82		82		90		82
基 準 周 囲 温 度(℃)		40		40		40		40		40	
標 準 接 続 方 式		線挿え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式●ソルダレス端子方式		圧着端子方式		圧着端子方式●ソルダレス端子方式		圧着端子方式	
接 続 可 能 最 大 電 線(mm)		22		60(50, ソルダレス)		60		60(50, ソルダレス)		150	
取 付 可 能 付 属 装 置	裏 面 形	SD	●		●		●		●		●
	埋 込 形	FP	●		●		●		●		●
	補 助 ス イ ッ チ	AX	●		●		●		●		●
	警 報 ス イ ッ チ	AL	●		●		●		●		●
	電 圧 引 外 し 装 置	SHT	●		●		●		●		●
	不 足 電 圧 引 外 し 装 置	UVT	—		—		—		—		—
	端 子 台	TB	可 能		可 能		可 能		可 能		可 能
	トリップ ボタン	TRB	—		AL仕様は付属		付 属		—		付 属
	ロ ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式	LC	別 売(LC-20)		—		—		—		—
	施 錠 式	HL	—		●		●		●		●
	外 部 操 作 ハ ン ド ル	HM, HA	—		HA-205		HA-205		HA-205		HA-205
	機 械 的 イ ン タ ー ロ ッ ク	MI	—		—		—		—		—
	バ リ ア	BA	—		別 売		別 売		—		別 売
	端 子 表 面 形	TMC	付 属		付 属		付 属		付 属		付 属
	裏 面 形	BTC	裏 面 形 付 属		裏 面 形 付 属		裏 面 形 付 属		裏 面 形 付 属		裏 面 形 付 属
ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)		K-63E		K-103E		K-103S		K-123C		K-223S	
引 外 し 方 式		熱動電磁		熱動電磁		完全電磁		熱動電磁		熱動電磁	
型 式 認 可		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽対象外		▽対象外	
重 量(kg)		0.35	0.41	0.70	0.80	0.88	0.96	0.94	1.0	1.2	1.4
一 梱 入 数		20		10		5		10		1	
標 準 価 格(円)		5,050	5,900	12,400	13,400	12,800	13,800	17,500	19,300	28,500	31,800

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

③定格遮断容量は非対称/対称値です。

②(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

④ DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。