







2P・2E・225AF	3P・3E・225AF	2P・2E・400AF	3P・3E・400AF	2P・2E・600AF	3P・3E・600AF	3P・3E・800AF	3P・3E・800AF	極数(P), 素子数(E), フレーム(A)
1φ 2W	3φ 3W	1φ 2W	3φ 3W	1φ 2W	3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W	電 気 方 式
600		600		600		600	600	AC
250		250		250		250	250(瞬時遮断式)	DC
●125, ●150, ●175 ●200, ●225		●250, ●300 ●350, ●400		●500, ●600		●700, ●800	●500, ●600 ●700, ●800	定 格 電 流(A)
B-222FA	B-223FA	B-402FA	B-403FA	B-602FA	B-603FA	B-803FA	B-803FK	型 式
90		92		94		96	98	詳 細 説 明 ペ ー ジ
DC用はご指定下さい							50Hz, 60Hzをご指定下さい	外 観 [外観写真は器種ごとの 寸法の大小は考慮して おりません。]
								
								110V
100/85		100/85		100/85		100/85	150/125	220V
35/30		50/42		50/42		40/35	100/85	460V
20/18		25/22		25/22		20/18	50/42	600V
25		40		40		40	40	125V
25		40		40		40	40	250V
110		210		210		210	210	A
200		274(374, バー端子含む)		274(434, バー端子含む)		274(434, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	B
103		103		103		103	150	C
128		141		141		141	190(298, 補助ハンドル付)	D
40		40		40		40	40	基 準 周 圍 温 度(℃)
圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式	バー端子方式	標 準 接 続 方 式
125								接 続 可 能 最 大 電 線(mm ²)
●		●		●		●	●	SD 裏 面 形 接 続 方 式
●		●		●		●	●	FP 埋 込 形
●		●		●		●	●	AX 補 助 ス イ ッ チ
●		●		●		●	●	AL 警 報 ス イ ッ チ
●		●		●		●	●	SHT 電 圧 引 外 し 装 置
●		●		●		●	●	UVT 不 足 電 圧 引 外 し 装 置
可 能		可 能		可 能		可 能	可 能	TB 端 子 台
付 属		付 属		付 属		付 属	付 属	TRB トリップ ボタン
別売(LC-4D)		—		—		—	—	LC ハンドルキャップ式 ロハンドル
●		●		●		●	●	HL 施 錠 式
HA-202, HM-202		HA-402, HM-402		HA-402, HM-402		HA-402, HM-402	HA-801	HM, HA 外 部 操 作 ハンドル
●		●		●		●	●	MI 機 械 的 インターロック
電源側付属		電源側付属		電源側付属		電源側付属	—	BA パ リ ア
別売(TMC-4)		別売(TMC-5)		別売(TMC-5)		別売(TMC-5)	電源側付属	TMC 表 面 形 端 子
別売(BTC-4)		—		—		—	—	BTC 裏 面 形
K-223FA		K-403FA		K-603FA		K-803FA	K-803FK	ノートリップ(特殊仕様)
熱動電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	引 外 し 方 式
▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外	▽対象外	型 式 認 可
3.0		9.8		10		10.5	25	重 量(kg)
1		1		1		1	1	一 梱 入 数
51,500	69,000	121,000	148,000	250,000	292,000	443,000	513,000	標 準 価 格(円)

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

②定格遮断容量は非対称/対称値です。

③周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な器種があります。

④DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。