







4極シリーズ

4極シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			4P・3E・50AF	4P・3E・50AF	4P・3E・100AF	4P・3E・225AF	4P・3E・400AF	
電 気 方 式			3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W	
定 格 電 圧(V)	AC	600	600	600	600	600	600	
	DC							
定 格 電 流(A)		● 5, ● 10, ● 15, ● 20 ● 30, ● 40, ● 50	● 10, ● 15, ● 20 ● 30, ● 40, ● 50	● 15, ● 20, ● 30, ● 50 ● 60, ● 75, ● 100	● 125, ● 150, ● 175 ● 200, ● 225	● 250, ● 300 ● 350, ● 400		
型 式		B-54FA	B-54FK	B-104FK	B-224FA	B-404FA		
詳 細 説 明 ペ ー ジ		120	122	124	126	128		
外 観		外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。 						
定 格 遮 断 容 量 (kA)	AC (JIS・JEM)	110V						
		220V	25/22	100/85	100/85	100/85	100/85	
		460V	10	35/30	50/42	35/30	50/42	
		600V	2.5	10	15/14	20/18	25/22	
	DC (JIS・JEM)	125V						
250V								
 (mm)		A	120	140	140	145	280	
		B	150	165	165	200	274 (374, バー端子含む)	
		C	60	104	104	103	103	
		D	85	125	125	128	141	
基 準 周 囲 温 度(℃)		40	40	40	40	40		
標 準 接 続 方 式		線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式		
接 続 可 能 最 大 電 線(mm²)		22	22	60 (22, 50A以下)	125			
取 付 可 能 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	●	●	●	●	
		埋 込 形	FP	●	●	●	●	
	補 助 ス イ ッ チ		AX	●	●	●	●	
	警 報 ス イ ッ チ		AL	●	●	●	●	
	電 圧 引 外 し 装 置		SHT	●	●	●	●	
	不 足 電 圧 引 外 し 装 置		UVT	●	●	●	●	
	端 子 台		TB	可 能	可 能	可 能	可 能	
	トリップボタン		TRB	付 属	付 属	付 属	付 属	
	ロ ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式	LC	別 売 (LC-2C)	別 売 (LC-2B)	別 売 (LC-2B)	別 売 (LC-4D)	—
		施 錠 式	HL	●	●	●	●	●
	外 部 操 作 ハ ン ド ル		HM, HA	HA-104	HA-105	HA-105	HA-202	HA-402
	機 械 的 イ ン ター ロ ッ ク		MI	—	—	—	—	—
	バ リ ア		BA	—	—	—	電 源 側 付 属	電 源 側 付 属
	端 子 カ バ ー	表 面 形	TMC	別 売 (TMC-2C)	別 売 (TMC-2B)	別 売 (TMC-2B)	別 売 (TMC-4)	別 売 (TMC-5)
		裏 面 形	BTC	別 売 (BTC-2C)	別 売 (BTC-2B)	別 売 (BTC-2B)	別 売 (BTC-4)	—
ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)		K-54FA	K-54FK	K-104FK	K-224FA	K-404FA		
引 外 し 方 式		完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動電磁	熱動可調整電磁		
型 式 認 可		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽対象外	▽対象外		
重 量(kg)		1.3	3.0	3.2	4.0	12.5		
一 梱 入 数		1	1	1	1	1		
標 準 価 格(円)		22,000	66,800	80,500	103,000	223,000		

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

②定格遮断容量は非対称/対称値です。

配線用遮断器