








2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		2P・2E・75AF		3P・3E・75AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		2P・2E・125AF		3P・3E・125AF		極数(P)、素子数(E)、フレーム(A)	
1φ 2W		3φ 3W(1φ 3W)		1φ 2W		3φ 3W(1φ 3W)		1φ 2W		3φ 3W(1φ 3W)		1φ 2W		3φ 3W(1φ 3W)		1φ 2W		3φ 3W(1φ 3W)		電 気 方 式	
100-200		100-200(100/200) ●415		100-200		100-200(100/200) ●415		100-200		100-200(100/200) ●415		100-200		100-200(100/200) ●415		100-200		100-200(100/200) ●415		定 格 電 圧(V)	
15、20、30 40、50				60				75				50、60、75、100				125				定 格 電 流(A)	
15、30				15、30				15、30				15(2P50A除く)、30		●15、30、50/100/200						定格感度電流(mA)	
0.1				0.1				0.1				0.1		0.1						動作時間(秒以内)	
—				—				●				●		●						定格感度電流(mA)	
—				—				0.3(動作範囲0.15~0.45)				0.3(動作範囲0.15~0.45)		0.3(動作範囲0.15~0.45)						動作時間(秒)	
機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		漏 電 表 示 方 式	
GB-52E		GB-53E		GB-62E		GB-63E		GB-72E		GB-73E		GB-102E		GB-103E		GB-122C		GB-123C		型 式	
194		196		198		200		202												詳 細 説 明 ペ ー ジ	
40A以上モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		外 観	
																				〔器種ごとの寸法の大小〕 〔は考慮しておりません。〕	
2.5		2.5		5.0		5.0		10		100V		AC		定格遮断容量 (kA)							
2.5		2.5		5.0		5.0		7.5		100/200V											
2.5		2.5		5.0		5.0		7.5		200V											
1.5		1.5		2.5		2.5		5.0		415V											
70		70		80		80		90		A		B		C		D					
140(150、端子カバー付)		140(150、端子カバー付)		175(229、端子カバー付)		175(229、端子カバー付)		200(220、端子カバー付)		A		B		C		D					
49		49		60		60		68		A		B		C		D					
69		69		82		82		90		A		B		C		D					
40		40		40		40		40		A		B		C		D					
線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)		圧着端子、●ソルダレス端子		圧着端子、●ソルダレス端子		圧着端子、●ソルダレス端子		圧着端子、●ソルダレス端子		圧着端子、●ソルダレス端子		圧着端子、●ソルダレス端子		圧着端子、●ソルダレス端子		圧着端子、●ソルダレス端子		標準接続方式	
22		22		60(50、ソルダレス)		60(50、ソルダレス)		60(50、ソルダレス)		60(50、ソルダレス)		60(50、ソルダレス)		60(50、ソルダレス)		60(50、ソルダレス)		60(50、ソルダレス)		接続可能最大電線(mm)	
●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		SD 裏面形	
●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		FP 埋込形	
●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		AX 補助スイッチ	
●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		AL 警報スイッチ	
●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		T・BL テストリード線引出し	
可 能		可 能		可 能		可 能		可 能		可 能		可 能		可 能		可 能		可 能		TB 端子台	
別売(LC-20)		別売(LC-20)		—		—		—		—		—		—		—		—		LC ハンドルキャップ式	
—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		HL 施錠式	
—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		HA 外部操作ハンドル	
—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		BA バリア	
付属		付属		付属		付属		付属		付属		付属		付属		付属		付属		TMC 表面形	
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形	
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引 外 し 方 式	
▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		型 式 認 可	
0.50		0.55		0.55		0.60		0.90		1.0		0.95		1.1		1.4		1.5		重 量(kg)	
20		20		5		5		5		5		5		5		5		5		一 梱 入 数	
10、100		10、700		11、100		11、600		15、200		15、800		19、650		20、800		19、650		20、800		標 準 価 格(円)	

注) ①(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

③時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。

②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

④中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。