

GBシリーズ (GBUタイプ)

3P・2E・60AF・OC付

GBU-63・1E

中性線欠相過電圧保護付

漏電遮断器

型 式			GBU-63・1E
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)			3P・2E・60AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡・過電圧保護兼用
電 気 方 式			1φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40
定 格	電 圧 (V)		100/200
	電 流 (A)		●60
	高速形	感度電流 (mA)	15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内
	中性線欠相	動作電圧 (V) ±5V	125
		動 作 時 間	0.5秒以内
	遮断容量 (kA)	AC100/200V	2.5
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	60A	22 <22-6S>
端子ネジの締付トルク (kg・cm)			40～50
端 子 構 造			線押え方式 (圧着端子使用可能)
重 量 (kg)			0.60
型 式 認 可			▽取得済
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
②< >内は適合圧着端子です。
③外形寸法はGB-63.1Eと同一です。(P233参照)

■取付可能外部付属装置

●	・裏面形 (丸スタッド) [SD]
●	・埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック (ハンドルキャップ式) [LC-20]

■その他特殊仕様

●	・中性線電圧検出リード線付
---	---------------

■同梱部品

表 面 形	・取付ネジ (M4×30) 2本、(木ネジ3.5×28) 2本
	・端子カバー取付ネジ (M3×8) 2本
	・端子カバー 2枚
裏 面 形	・取付ネジ (M4×36) 2本
	・端子カバー取付ネジ (M3×8) 2本
	・裏面形端子カバー2枚
埋 込 形	・取付ネジ (M4×14) 4本

