


3P・2E・100AF・OC付

GBU-103・1E

中性線欠相過電圧保護付



漏電遮断器

型 式		GBU-103・1E	
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)		3P・2E・100AF	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・過電圧保護兼用	
電 気 方 式		1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40	
格 定	電 圧 (V)	100/200	
	電 流 (A)	●100	
	高速形	感度電流 (mA)	15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内
	中性線欠相	動作電圧 (V) ±5V	125
		動 作 時 間	0.5秒以内
遮断容量 (kA)	AC100/200V		2.5
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)	
接統電線	定格電流適合電線 (mm ²)	100A	38 <38-8S> 付属
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		55~75	
端 子 構 造		圧着端子方式	
重 量 (kg)		1.1	
型 式 認 可		▽取得済	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁	

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
②< >内は適合圧着端子です。
③外形寸法はGB-103Eと同一です。(P201参照)

取付可能外部付属装置

●	・裏面形 (丸スタッド) [SD]
●	・埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック (施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-205]
●	・相関バリア [BA]

その他特殊仕様

●	・中性線電圧検出リード線付
---	---------------

同梱部品

表面形	・取付ネジ (M4×60) 4本、(木ネジ4×60) 4本 ・端子カバー取付ネジ (M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚、圧着端子 6コ
裏面形	・取付ネジ (M4×70) 4本 ・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ (M4×14) 4本

