


60N	100N	120N	150N	200N	250N	300N	400N	フ レ ー ム サ イ ズ		
MP-60N	MP-100N	MP-120N	MP-150N	●MP-200N	●MP-250N	●MP-300N	●MP-400N	非可逆形		型 式
●MR-60N	●MR-100N	●MR-120N	●MR-150N	●MR-200N	●MR-250N	●MR-300N	●MR-400N	可 逆 形		
—	—	—	—	—	—	—	—	100～110V	単相	最大適合 モータ容量 (kW) AC 3級
—	—	—	—	—	—	—	—	200～220V		
19	25	30	37	45	60	75	110	200～220V	三相	
37	50	60	75	90	120	150	200	380～440V		
45	45	55	55	90	90	160	200	500～550V		
80	100	125	150	180	240	300	400	200～220V	定格使用電流 Ie(A)	定 格 通 電 電 流 Ith(A)
80	100	125	150	180	240	300	400	380～440V		
72	72	80	80	145	145	250	350	500～550V		
120	135	180	200	260	300	350	420			
2a2b								標準	接点構成	※1 補助 接点
※4 4a4b								最大		
—	—	—	—	—	—	—	—	DINレール 取付 アダプタ※5		
標準装備	標準装備	●	●	●	●	●	●	機械的インターロック標準装置		
2.0	2.0	2.9	2.9	5.9	5.9	9.7	9.7	非可逆形	重量(kg)	一 梱 入 数
4.7	4.7	7.0	7.0	15	15	23	23	可 逆 形		
1	1	1	1	1	1	1	1	非可逆形	可 逆 形	
1	1	1	1	1	1	1	1			
26,400	29,300	43,700	73,000	75,900	124,000	183,000	195,000	非可逆形	標準価格 (円)	
63,600	70,200	105,000	175,000	182,000	289,000	439,000	466,000	可 逆 形		

DINレール取付アダプタ 非可逆形 補助電磁接触器

型 式	外形寸法 mm					適用器種 取付用ネジ
	A	B	C	D	E	
R-1	35	32	33.5	65.5	10	M4×16(2本)
R-2	43	32.5	33.5	66	10	M4×16(2本)
R-3	64	35	35	70	10	M4×18(2本)

注) ①表の寸法は右図のように高さ7.5mmのレールに取付けた時の寸法です。
 ②横取付けはできません。
 ③器具取付間隔は電磁接触器、開閉器において5mm以上離して下さい。



レールより取外す際はレバーをドライバー等で矢印の方向に動かしてください。