

3.電磁開閉器・ケースカバー付

フ レ ー ム サ イ ズ			10N	15N	20N	25N	30N	
型 式	非可逆形		BMP-10N ₂	BMP-15N ₃	BMP-20N ₃	BMP-25N ₃	BMP-30N ₃	
適 合 モータ容量 (kW) AC 3級	単相	100～110V	0.2、0.4	0.75	—	—	—	
		200～220V	0.2、0.4、0.75	—	—	—	—	
	三相	200～220V	0.2、0.4、0.75、1.5、2.2	3.7	5.5	7.5	11	
		380～440V	0.4、0.75、1.5、3.7	7.5	11	15	18.5	
		500～550V	0.4、0.75、1.5、2.2、3.7	—	—	—	22	
サーマルリレー	1E	型式	TR11-1E		TR20-1E		TR-40-1E	
		ヒータ定格 RC(A)	1.2、2.4、3.8、6.8、9		15	20	28	40
	2E	型式	●TR11-2E		●TR20-2E		●TR-40-2E	
定格使用電流 I _e (A)	200～220V		12	18	26	35	48	
	380～440V		9	17	24	32	46	
	500～550V		6	12	12	23	37	
※3 定 格 通 電 電 流 I _{th} (A)			12	18	26	35	48	
※1 補助 接点	接点構成	標準	※2 1a又は1b	1a1b		2a2b		
		最大		2a2b				
重量(kg)		非可逆形	1.0	1.5	2.7	3.3	3.4	
一梱入数		非可逆形	10	10	5	5	5	
標準価格 (円)		非可逆形	6,250	1a1b 10,300	1a1b 15,900	18,700	27,600	
				2a2b 11,500	2a2b 16,200			


注) ①ケースカバー付の場合周囲温度40℃以下の適用です。
②補助接点は48V以上でご利用下さい。
③モータ容量において三相は「三相かご形モータ」の場合の容量です。
④操作コイルの特性、仕様については「**定格と仕様**」の「**操作コイル**」の項を参照下さい。(ケースカバー付は200V級が標準品です)
⑤型式認可は全器種取得済です。

※1 補助接点の仕様は下記の通りです。

定格通電電流(A)	15
定格使用電流(A)	200～220V 3
	380～440V 3

※2 BMP-10N₂において補助接点1bの場合ご指定下さい。
1a1bの場合はMP-11Nを組込んで出荷いたします。
※3 定格通電電流はケース・カバー付の電磁接触器の場合を示します。

■ケース・カバーの塗装色



■三相モータ容量に対する
適合サーマルリレー(ヒータ定格)中心値

200Vの場合

kW	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11
中心値(A)	1.2	2.4	3.8	6.8	9	15	20	28	40

注) 詳細については「**サーマルリレー**」の項を参照下さい。