

定格遮断容量構成

定格遮断容量は非対称／対称値です。
変圧器容量と定格遮断容量の対比は
三相変圧器 2 次側直下で短絡した場
合を想定しています。

AC220V

変圧器容量	30kVA以下		50～100kVA		150kVA	200～500kVA					750～ 1500kVA	2000～ 3000kVA
定格遮断容量 (kA)	2.5	5	7.5	10	15/14	20/18	30/25	40/35	50/42	60/50	100/85	150/125
フレーム (AF)												
30	B-33ME B-33E	B-33F										
50、60	B-53E B-63E	B-53S	B-53FB					B-53FK				
100	B-103E		B-103S		B-103FB						B-103FK	
125	B-123C											
225	B-223S					B-223FA						
250	B-253E											
400	B-403C								B-403FA			
600	B-603HA									B-603FA		
800	B-803FA											B-803FK
1000～1200	B-1003FA、B-1203FA											
1600～4000	B-1603F、B-2003F、B-2503F、B-3203F、B-4003F											

AC460V

変圧器容量	50kVA以下		75～150kVA		200～500kVA		750～1000kVA			1500～2000kVA		
定格遮断容量 (kA)	1.5	2.5	5	7.5	10	20/18	25/22	30/25	35/30	40/35	50/42	100/85
フレーム (AF)												
30	B-33E	B-33F										
50、60	B-53E B-63E	B-53S	B-53FB			B-53FK						
100	B-103E		B-103S	B-103FB					B-103FK			
125	B-123C											
225	B-223S					B-223FA						
250	B-253E											
400	B-403C						B-403FA					
600	B-603HA							B-603FA				
800	B-803FA										B-803FK	
1000～1200	B-1003FA、B-1203FA											
1600～4000	B-1603F、B-2003F、B-2503F、B-3203F、B-4003F											