



●汎用シリーズ

2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・60AF	3P・3E・60AF	3P・3E・30, 50, 60AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	3P・3E・100AF	極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
1φ2W	3φ3W(1φ3W)	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	3φ3W(1φ3W)	1φ2W	3φ3W(1φ3W)	3φ3W(1φ3W)	電気方式
460		460		460	460		460	AC
	125				250			DC
15, 20, 30, 40, 50		60		30, 40, 50, 60	50, 60, 75, 100		75, 100	定格電圧(V)
B-52S	B-53S	B-62E	B-63E	B-D63E	B-102E	B-103E	B-D103E	定格電流(A)
54	56	58	60	59				型式
モータ保護兼用	モータ保護兼用	ボックスブレーカ モータ保護兼用	モータ保護兼用	モータ保護兼用	ボックスブレーカ モータ保護兼用			詳細説明ページ
								外観
5	5.0	2.5	2.5	7.5	5.0	5.0	110V	AC 定格遮断容量 (kA) ^{JIS JEM}
5	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	110/220V	
5	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	220V	
2.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	460V	
	0.7			5.0			125V	DC
				2.5			250V	JIS JEM
75	70	180	80	240			A	
130(180, 端子カバー付)	105(115, 端子カバー付)	300	141(195, 端子カバー付)	425			B	
60	49	91	60	118			C	
82	69	142	82	169			D	
40	40	40	40	40				
線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式		基準周囲温度(°C)
22	22	22	60(50, ソルダレス)	60				標準接続方式
●	●	—	●	—			SD 裏面形	取付可能付属装置
●	●	—	●	—			FP 埋込形	
●	●	●	●	●			AX 補助スイッチ	
●	●	●	●	●			AL 警報スイッチ	
●	●	●	●	●			SHT 電圧引外し装置	
—	—	—	—	—			UVT 不足電圧引外し装置	
可能	可能	可能	可能	可能	可能	可能	TB 端子台	
付 属	—	—	AL仕様は付属	AL仕様は付属			TRB トリップボタン	
—	別売(LC-20)	—	—	—			LCキャップ式	
●	—	—	●	—			HL 施錠式	
HA-205	—	—	HA-205	—			HM, HA 外部操作ハンドル	
—	—	—	—	—			MI 機械的インターロック	
別 売	—	—	別 売	別 売			BA バリア	
付 属	付 属	—	付 属	—			TMC 表面形	端子カバー
裏面形付属	裏面形付属	—	裏面形付属	—			BTC 裏面形	
K-53S	K-63E	—	K-103E	—				ノートリップ(特殊仕様)
完全電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁				引外し方式
▽取得済	▽取得済	組込遮断器▽取得済	▽取得済	組込遮断器▽取得済				型式認可
0.60	0.65	0.35	0.41	0.70	0.80			重量(kg)
10	20	1	10	1				一梱入数
表面形 5,850	表面形 7,300	表面形 5,000	表面形 5,900	30A 17,500	表面形 12,400	表面形 13,400		標準価格(円)
裏面形 7,250	裏面形 9,400	裏面形 6,720	裏面形 8,480	40A, 50A 19,000	裏面形 15,240	裏面形 17,660		
埋込形 10,740	埋込形 12,890	埋込形 10,130	埋込形 11,890	60A 19,900	埋込形 18,980	埋込形 21,400		

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。■(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

■DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。

■ボックスブレーカE-D63DE, E-D103Eのボックス塗装色はマンセル5Y7/1です。

仕様区分	標準品	●標準品	●受注品
------	-----	------	------